

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/aco-como-pro-code-v1-panel-wideodomofonowy-p-129262.html>

ACO COMO-PRO-CODE-V1 panel wideodomofonowy

Cena	1 535,79 zł
Numer katalogowy	34867
Kod producenta	COMO-PRO-CODE-V1
Kod EAN	5905997380553
Typ oświetlacza	Nie dotyczy
Ilość obsługiwanych przejść	1
Wbudowana klawiatura szyfrowa	Tak
Rodzaj	Domofon
Posiada czytnik zbliżeniowy	Tak

Opis produktu

ACO COMO-PRO-CODE-V1 panel wideodomofonowy

Model: COMO-PRO-CODE-V1

Specyfikacja

Index
Opis

Wykonanie

Moduły

Max. ilość abonentów
Sposób montażu

COMO-PRO-CODE-V1

Wideodomofon cyfrowy do sytemu PRO, z zamkiem szyfrowym, czytnikiem breloków i 1 przyciskiem bezpośredniego dzwonienia

Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciskami ze stali nierdzewnej szczotkowanej

- Kamera - kolorowa o wysokiej rozdzielczości (min.600 linii) z szerokokątnym obiektywem 2,8mm. Regulowana pozycja kierunku obserwacji kamery wraz z podświetleniem LED w podczerwieni: +/- 20° w każdą ze stron. Doskonały obraz w dzień i w nocy

- zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu

- jeden indywidualnie podświetlany przycisk dzwonienia i podświetlane pole opisowe

- zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz (ACC)

1

- Podtynkowy

- natynkowy (wymagana dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-PRO/PV)

- opcjonalnie - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)

Wymiary (mm)	Panel 286×90
Typ instalacji	Puszka montażowa podtynkowa 268×73×32
Długość linii	Cyfrowy system PRO: skrętka cat. 5e lub 6
Zasilanie	Max. 1000m
Pobór mocy w trybie czuwania	15V DC / 400mA
Wyjścia	~2,5W
	2 x złącza śrubowe rozłączalne:
	- połączenie elektrozaczełu różnego typu (max. 1,5A między innymi tradycyjny lub rewersyjny) lub modułu przekaźnika CDN-PK (obciążalność styków max. 5A np. zwora elektromagnetyczna, brama)
	5 x złącza śrubowe rozłączalne (połączenie magistrali systemu PRO):
	- połączenie sygnału audio: „LINE”
	- połączenie zasilania: „+DC” i „-DC”
	- połączenie sygnału Video: „V+” i „V-”
	1 x złącze RJ45:
	- połączenie magistrali systemu PRO
Wejścia	2 x złącza śrubowe rozłączalne:
	- połączenie zewnętrznego przycisku otwierania (przycisk zwrotny NO) np. przycisk dzwonekowy, możliwość ustawienia opóźnienia zadziałania max do 25s.
	2 x złącza śrubowe rozłączalne:
	- możliwość zasilania elektrozaczełu z osobnego zasilacza (DC lub AC)
Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością	- Akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu
	- funkcja autootwierania: automatycznie otwieranie drzwi gdy ktoś zadzwoni (funkcja aktywowana w odbiornikach GLASS-PRO-7/MPRO7 lub za pomocą opcjonalnego modułu PRO-I/O podłączonego do magistrali systemu)
	- otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy: za pomocą dodatkowego przycisku lub np. pilota zdalnego sterowania (wymagane połączenie do zacisków panelu lub do opcjonalnego modułu PRO-I/O podłączonego do magistrali systemu)
	- możliwość podłączenia dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonicie (wymagany opcjonalny moduł PRO-I/O podłączony do magistrali systemu)
Cechy	- Intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
	- odporny na akty wandalizmu oraz warunki atmosferyczne (od -20 do 50°C)
	- indywidualnie podświetlane przyciski wywołania z podświetlanymi łatwo wymiennymi miejscami opisowymi
	- kontrola dostępu - wbudowany zbliżeniowy czytnik breloków, zintegrowany z dolnym polem opisowym oraz obsługa 1020 indywidualnych kodów otwierania oraz 1 administracyjnego (dostępne za pomocą programu komputerowego)
	- możliwość zmiany kodów przez użytkownika, fabrycznie aktywny 1 kod, pozostałe można aktywować za pomocą przycisku bezpośredniego dzwonicia lub za pomocą komputera
	- obsługa 10 breloków zbliżeniowych (po 10 do lokalu)
	- w komplecie dwa breloki (w tym jeden „Master”) przypisane do pierwszego lokalu
	- możliwość używania do 10240 breloków zbliżeniowych mimo mniejszej ilości fizycznych przycisków dzwonicia w tym 10 administracyjnych (dostępne z poziomu komputera)
	- akustyczna informacja w lokalu o otwarciu drzwi (podzwanianie) - tylko dla breloków i kodów przypisanych do danego lokalu (dot. odbiorników UPRO, MPRO, xPRO800, GLASS-PRO-7; możliwość wyłączenia funkcji z poziomu komputera)
	- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększającą funkcjonalność systemu
	- opcjonalnie możliwość wybrania numeru dzwonicia za pomocą klawiatury numerycznej (opcja domyślnie wyłączona)
	- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami

Nowe funkcje paneli COMO-PRO-CODE 3 generacji:

- zewnątrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami (wymagany opcjonalny moduł PRO-I/O podłączony do magistrali systemu), zarówno za pomocą kodu dostępu jak i breloka zbliżeniowego
- możliwość podłączenia wielu odbiorników dzwoniących jednocześnie
 - detekcja obecności odbiornika (panel nie zadzwoni przy braku odbiornika)
 - opcja zabezpieczonego sterowania otwieraniem drzwi: elektrozaczep podłączamy do opcjonalnego modułu PRO-I/O (styki przekaźnika), a panel załącza otwieranie poprzez magistralę systemu
 - kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami działającymi w systemach PRO, PRO-A
 - podłączenie w jednym systemie do 2 paneli (wymagany opcjonalny moduł PRO-VIDEO-SW2-60 (G3))
 - dodawanie i usuwanie breloków zbliżeniowych za pomocą breloka „master” (osobno dla każdego lokalu) oraz za pomocą breloka „super master” (we wszystkich lokalach)
 - programowanie ustawień i aktualizacja oprogramowania po magistrali systemu (wymagany interfejs komputerowy PRO-USB 2.0)
 - wyszukiwanie wszystkich urządzeń w systemie
 - indywidualne lub grupowe zarządzanie urządzeniami
 - możliwość zarządzania urządzeniami i aktualizacji w działającym systemie
 - jedno oprogramowanie do obsługi wszystkich urządzeń: PRO 3 Manager
 - darmowe oprogramowanie dostępne na stronie w zakładce „Wsparcie”