

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/aco-inspiro-13-g2-p-133291.html>



ACO INSPIRO 13+ (G2)

Cena	2 082,40 zł
Numer katalogowy	52532
Kod producenta	Inspiro 13+ G2
Kod EAN	5905997381499

Opis produktu

ACO INSPIRO 13+ (G2)

Model: Inspiro 13+ G2

Inspiro 13+ SPECYFIKACJA

Opis	Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, średnią listą opisową oraz czytnikiem zbliżeniowym
Wykonanie	Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz podświetlane przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
Moduły	6N – średni moduł podświetlanej listy opisowej Zamek szyfrowy – indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu ACC – czytnik elementów zbliżeniowych Unique 125 kHz
Wyświetlacz	LCD (podgrzewany)
Max. ilość abonentów	1020 lokale
Sposób montażu	Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa INS-P-XL NT)
Wymiary (mm)	Panel 111×412 Pole opisowe 73×99,5 Puszka montażowa podtynkowa 92x393x31,5
Typ instalacji	Cyfrowa: 2 żyłowa
Długość linii	Max. 1000m
Zasilanie	15V DC / 234mA lub 12V ± 0,5V AC
Pobór mocy w trybie czuwania	~ 1,35W
Wyjścia	2 x złącza śrubowe „ELOCK”: – podłączenie elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) lub rewersyjnego (max.0,5A) lub modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A) 2 x złącza śrubowe – podłączenie sygnału audio: „LINE+” i „LINE- (GND)” 2 x złącza śrubowe – podłączenie drugiego wyjścia przekaźnikowego (OUTPUT): „N” i „NO” (max. 2A,30VDC) – tylko Master -4 x złącza śrubowe: – podłączenie zasilania: stałego „+DC” i „GND” 1 x złącze śrubowe „INPUT”: – podłączenie przycisku zwiernego (NO) – aktywowane po zwarcia do GND systemu. Np. zewnętrzny przycisk
Wejścia	

Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością

Cechy

otwierania

1 x złącze śrubowe:

- podłączenie sygnału audio z poprzedzającego panelu (Master Line): „ML+” (tylko Slave)

2 x gniazdo „EXTMOD” do podłączenia opcjonalnych modułów
- podświetlane przyciski klawiatury opcjonalnie zgodne z językiem Braille’a

- akustyczna i optyczna sygnalizacja funkcji panelu

- automatyczne lub zdalne (za pomocą przycisku) otwieranie drzwi bez konieczności odbierania rozmowy oraz możliwość podłączenia w lokalu dodatkowego urządzenia akustycznego lub świetlnego sygnalizującego dzwonienie (CDN-U)

- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu

- możliwość ustawienia 6-cyfrowego numeru lokalu

- 4 różne tabele kodów

- dostępne kody: 1020 lokatorskich (4-cyfrowych),

5 administratora (4 lub 6-cyfrowych), 1 instalatora (8-cyfrowy)

- programowany wpis na wyświetlaczu głównym (max.30 znaków)

- obsługa do 6144 elementów zbliżeniowych

- dowolna ilość elementów zbliżeniowych przypisanych do każdego lokalu z puli 6144

- dowolna ilość elementów zbliżeniowych dostępu administratora i instalatora

- regulowany max. czas rozmowy (40-120 sekund)

- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu

- obsługa wielowejściowych systemów

Master/Slave/Multimaster

- do obsługi 1020 lokali wymagany opcjonalny moduł SW4S-DIN

- otwieranie elektrozaczepu lub dodatkowego wyjścia przekaźnikowego bez rozmowy (CDN-I/O)

- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą, szlabanem, oświetleniem, roletami, za pomocą zamka szyfrowego, breloka, odbiornika. Również bez aktywnego połączenia:

- otwieranie furtki -potrójny klucz lub - sterowanie zewnętrznymi urządzeniami (moduł CDN-I/O) - potrójny klucz

- włączenie lub wyłączenie dostępu do sterowania

zewnętrznymi urządzeniami osobno dla każdego lokalu

- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem przy zastosowaniu aktywnych odbiorników

- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu

- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja

- opcja grupowej zmiany zakresu numerów dzwonienia

- opcja grupowej zmiany numerów dzwonienia

- możliwość ustawienia do 8 numerów, dla których jest opcja dzwonienia bez rozmowy

- funkcja autootwierania dla każdego lokalu

- funkcja otwierania korytarzowego

- funkcja portierska

- możliwość wpisania dowolnego max. 6 znakowego tekstu na wyświetlaczu podczas przekierowania portierskiego

- regulowana liczba otwierań podczas rozmowy (1-3)

- obsługa elektrozaczepów i zwór elektromagnetycznych różnego typu

- 8 priorytetowych nr dodatkowych z indywidualnymi ustawieniami parametrów dzwonienia

- przekierowania dzwonienia dla numerów dodatkowych

- programowanie z poziomu komputera bez zewnętrznego zasilania

- programowanie z poziomu centrali oraz komputera za pomocą kabla USB

- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce „do pobrania”

- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup:

CDN, Inspiro i Familio P/PV