

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/miernik-combo-amiko-tsc-1270-s2t2c-p-127519.html>

Miernik Combo AMIKO TSC-1270 (S2+T2/C)

Cena	695,79 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	27650
Kod producenta	TSC-1270
Kod EAN	5999883026205
Wyświetlacz	Tak
Wbudowany akumulator	Tak
Przeznaczenie miernika	Telewizja satelitarna i naziemna
Zamiennik	24904

Opis produktu

Miernik Combo AMIKO TSC-1270 (S2+T2/C)

Model: TSC-1270

Przeznaczenie

Miernik służy do pomiaru sygnału naziemnego i satelitarnego i kablowego- DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C. Miernik posiada wbudowany kolorowy wyświetlacz o przekątnej 2,7 cala (6,85 cm), który ułatwia pracę przy słabym oświetleniu. Dzięki przejrzystej strukturze menu wykonywanie pomiarów jest bardzo proste. Wbudowany akumulator zasilający zapewnia czas ciągłej pracy do 3 godzin. W zestawie znajduje się pokrowiec chroniący urządzenie przed warunkami atmosferycznymi.

Specyfikacja techniczna

DVB-T

- **Stopa błędu (BER):** CBER: 1E-7 – 1E-3 VBER: 1E-7 – 1E-3
- **Zakres częstotliwości:** 42-1005MHz
- **Poziom wyjściowy:** 30-100 dBmV, +/- 2dB MER 5-35dB, +/- 0.5 dB
- **Pasmo:** 6 MHz, 7 MHz, 8MHz
- **Konstelacja:** QAM, 16QAM, 64QAM

DVB-T2

- **Stopa błędu (BER):** CBER: 1E-7 – 1E-3 LBER: 1E-9 – 1E-5
- **Zakres częstotliwości:** 42-1005MHz
- **Poziom wyjściowy:** 30-100 dBmV, +/- 2dB MER 5-35dB, +/- 0.5 dB
- **Pasmo:** 6 MHz, 7 MHz, 8MHz
- **Konstelacja:** QAM, 16QAM, 64QAM, 256QAM

DVB-S

- **Stopa błędu (BER):** CBER: $1E-7$ – $1E-3$ CBER: $1E-7$ – $1E-3$
- **Zakres częstotliwości:** 950-2150MHz
- **Poziom wyjściowy:** 35-100 dBmV, +/- 3dB MER 0-20dB, +/- 0.5 dB
- **Konstelacja:** QPSK

DVB-S2

- **Stopa błędu (BER):** CBER: $1E-7$ – $1E-3$ LBER: $1E-9$ – $1E-5$
- **Zakres częstotliwości:** 950-2150MHz
- **Poziom wyjściowy:** 35-100 dBmV, +/- 2dB MER 0-20dB, +/- 0.5 dB
- **Konstelacja:** QPSK, 8PSK, 16APSK, 32APSK

DVB-C

- **Stopa błędu (BER):** CBER: $1E-7$ – $1E-3$ CBER: $1E-6$ – $1E-2$
- **Zakres częstotliwości:** 42-1005MHz
- **Poziom wyjściowy:** 35-100 dBmV, +/- 3dB MER 20-40dB, +/- 0.5 dB
- **Konstelacja:** 16QAM, 32QAM, 64QAM, 128QAM, 256 QAM

DVB-C2

- **Stopa błędu (BER):** CBER: $1E-7$ – $1E-3$ LBER: $1E-9$ – $1E-5$
- **Zakres częstotliwości:** 42-1005MHz
- **Poziom wyjściowy:** 30-100 dBmV, +/- 2dB MER 5-35dB, +/- 0.5 dB
- **Konstelacja:** 16QAM, 64QAM, 256QAM, 1024QAM, 4096QAM