

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/miernik-megasat-hd5-combo-dvb-tt2ss2c-p-103320.html>



Miernik Megasat HD5 Combo DVB-T/T2/S/S2/C

Cena	2 179,00 zł
Numer katalogowy	MISMEGCOMBOHD5
Kod EAN	4046173106978

Opis produktu

Miernik Satelitarny HD5 Combo służy do mierzenia sygnałów telewizyjnych: satelitarnych, naziemnych i kablowych (DVB-S/S2/T/T2/C). Zapewnia bardzo dokładny pomiar dla sygnału satelitarnego, naziemnego i kablowego. Miernik wyposażony w 5-calowy wyświetlacz który umożliwia podgląd kanału. Czytelne i łatwe w obsłudze menu w wielu językach do wyboru.

Szybkie i dokładne wyszukiwanie sygnału

Z Miernikiem HD5 Combo można zmierzyć siłę wszystkich sygnałów. Zapewni dokładny pomiar telewizji satelitarnej, kablowej i naziemnej (w tym DVB-T2 HD). Obudowa wykonana jest z wysokiej jakości aluminium. Menu jest łatwe w obsłudze i intuicyjne. Wszystkie funkcje pomiarowe są łatwo dostępne i przejrzyste przedstawione.

Analiza widma i konstelacji

Aby ocenić sygnał systemu satelitarnego i przeanalizować błędy odbioru, należy użyć analizy widma w czasie rzeczywistym. Widmo zmienia się niezwłocznie podczas ruchu sygnału, a wykres wyświetlania jest ciągle aktualizowany.

Dane techniczne

- Kolorowy wyświetlacz AMOLED o przekątnej 12,7 cm (5 cali)
- Optyczny i akustyczny wskaźnik poziomu sygnału
- Wbudowany głośnik do odtwarzania TV
- Port USB do aktualizacji firmware i przechowywania listy nadajników oraz danych pomiarowych
- Wejście AV (na przykład dla kamer)
- Wyjście DC 12 V (na przykład dla kamer)
- Zaślepki do zwykłej wymiany złączy F-Jack
- Przełączniki zasilania i tryb czuwania
- Zasilanie: AC 100-240 V, DC 12 V, 2 A
- Akumulator litowo-jonowy (7,4 V/5000 mA/h)

DVB-S/-S2/-S2X

- Zakres częstotliwości: 950 - 2150 MHz
- Zakres wejściowy: 30 ~ 90 dBμV
- Napięcie LNB: 13/18 V, Max 300 mA
- Wskaźnik zwarcia LNB i ochrona
- Widok: PWR/C/N/BER/FEC/siła sygnału i jakość
- DiSEqC 1.0/1.1/1.2/USALS/Auto-DiSEqC
- UNICABLE I & II (EN 50494/EN 50607)
- Tryb wyszukiwania TV: Car, Blind Scan

DVB-T/-T2

- Zakres częstotliwości: 44 - 870 MHz
- Widok: PWR, BER, PBER, SNR
- Zakres poziomu: 30 ~ 100 dBμV
- Wyświetlacz zakresu
- Automatyczne i ręczne wyszukiwanie programów

DVB-C/-C2

- Zakres częstotliwości: 44 - 870 MHz
- Widok: PWR, PBER, CNR, BER, symbol rate
- Zakres poziomu: 30 ~ 100 dBμV
- Pochylenie wyświetlacza
- Automatyczne i ręczne wyszukiwanie programów

Połączenia

- 1x port USB
- 1x wejście AV

-
- 1x wyjście HDMI
 - 1x złącze F
 - 1x port RF
 - 1x wejście 12 V
 - 1x 12 V wyjście

Połączenia

- 1x port USB
- 1x wejście AV
- 1x wyjście HDMI
- 1x złącze F
- 1x port RF
- 1x wejście 12 V
- 1x 12 V wyjście

Soft do pobrania >>[TUTAJ](#)<<

Instrukcja w języku niemieckim i angielskim >>[TUTAJ](#)<<

Karta katalogowa produktu >>[TUTAJ](#)<<