

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/multiswitch-98-spacetrone-e-series-ms-0908e-p-21740.html>



Multiswitch 9/8 Spacetrone E-Series MS-0908E

Cena	329,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MS0908E
Kod EAN	5903031033540

Opis produktu

Multiswitch końcowy 9/8 Spacetrone E-Series MS-0908E

Multiswitch przeznaczony jest do rozbudowy wewnętrznej instalacji antenowej systemu telewizji satelitarnej DVB-S2 i naziemnej DVB-T/T2. Urządzenie umożliwia dystrybucję sygnału satelitarno-naziemnego i podłączenie do **8 gniazd** abonentów RTV-SAT, tunerów satelitarnych, tunerów DVB-T itd...

Do czego podłączyć multiswitch E-Series?

Multiswitch automatycznie rozpoznaje rodzaj sygnału, jaki będzie przekazywany do tunerów. W instalacji należy uwzględnić podłączenie multiswitcha do anteny satelitarnej o średnicy nie mniejszej niż 0,8 m lub anteny telewizji naziemnej. Rozdzielenie sygnału satelitarnego i naziemnego wychodzącego z multiswitcha odbywa się za pomocą gniazd abonentów końcowych. Zasilanie multiswitcha odbywa się za pośrednictwem zewnętrznego zasilacza, dzięki czemu wyeliminowane jest zjawisko zwiększonej temperatury pracy będące częstym powodem uszkodzeń urządzenia

Gdzie zamontować multiswitch Spacetrone?

Przy montażu urządzenia należy uwzględnić istniejące warunki instalacyjne dotyczące zasilania:

- lokalizacji z dala od wpływu warunków atmosferycznych
- zabezpieczenia przed dostępem osób postronnych
- odpowiedniej wentylacji

Schemat instalacji

Instalacja multiswitcha Spacetronek wersji Eco jest banalnie prosta. Po lewej stronie multiswitcha możemy znaleźć 8 wejścia sygnału satelitarnego oraz 1 wejście Terrestrial. Po prawej stronie znajduje się gniazdo wejściowe zasilania. Pozostałe elementy to wyjścia sygnału zsumowanego - SAT + DVB-T/T2

Co można podłączyć do multiswitch'a?

- dwa wejścia sygnału z konwertera SAT Quattro
- jedno wejście sygnału naziemnego DVB-T/T2
- 8 wyjść sygnału zsumowanego SAT+DVB-T/T2

UWAGA! Zdjęcie poglądowe

Specyfikacja techniczna multiswitcha 9/8

Liczba wejść: 8 SAT, 1 TER

Liczba wyjść: 8

Złącza: F żeńskie

Zakres częstotliwości SAT: 950-2150MHz

Zakres częstotliwości TER: 47-694MHz

Zysk SAT: -3 do 6dB

Zysk TER: -3 do 4dB

Izolacja TER do SAT: 30dB

Izolacja SAT do TER: 28dB

Izolacja separacji polaryzacji H/V: 25dB
Izolacja out - out TER: 22dB
Izolacja out - out SAT: 30dB
Tłumienie odbić SAT wejście: 10dB
Tłumienie odbić SAT wyjście: 7dB
Tłumienie odbić TER wejście: 11dB
Tłumienie odbić TER wyjście: 8dB
Poziom wyjściowy SAT(IMD3 - 35dB): 100dB μ V
Poziom wyjściowy TER(IMD3 - 60dB): 88dB μ V
Impedancja wejścia / wyjścia: 75Ohm
Zasilanie: max. 18V