

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-manipulator-bezprzewodowy-perfecta-prf-lcd-wrl-p-125577.html>



SATEL MANIPULATOR BEZPRZEWODOWY PERFECTA PRF-LCD- WRL

Cena	637,60 zł
Numer katalogowy	13250
Kod producenta	PRF-LCD-WRL
Kod EAN	5905033332270
Kolor podświetlenia_old	Biały
Rodzaj podłączenia	Bezprzewodowy
Komunikacja	433 MHz
Rodzaj sterowania	Klawiatura
Certyfikat	EN 50130-5 II
Ilość wejść alarmowych	0
Kolor obudowy_old	Biało - Szary
Stopień zabezpieczenia	Grade 2
Wyświetlacz urządzenia	LCD
Sygnalizacja dźwiękowa	Tak
Czytnik kart zbliżeniowych	Nie
Rodzina	Perfecta

Opis produktu

SATEL MANIPULATOR BEZPRZEWODOWY PERFECTA PRF-LCD-WRL

Model: PRF-LCD-WRL

Najważniejsze cechy

- współpraca z centralami PERFECTA 16-WRL, PERFECTA 32-WRL
- dwukierunkowa kodowana komunikacja radiowa w paśmie częstotliwości 433 MHz
- duży, czytelny wyświetlacz LCD
- diody LED informujące o stanie stref i systemu
- szybkie włączanie wybranego trybu czuwania przy pomocy klawiszy funkcyjnych
- alarmy NAPAD, POŻAR, POMOC wywoływane z klawiatury
- podświetlenie wyświetlacza i klawiszy
- sygnalizacja dźwiękowa wybranych zdarzeń w systemie

-
- sygnalizacja utraty łączności z centralą
 - zasilanie: dwie baterie litowe 3 V CR123A

Przeznaczenie

PRF-LCD-WRL to bezprzewodowy manipulator służący do codziennej obsługi central PERFECTA 16-WRL i PERFECTA 32-WRL.

Specyfikacja techniczna

- **Wymiary obudowy:** 139 x 124 x 22 mm
- **Zakres temperatur pracy:** -10 °C...+55 °C
- **Masa:** 280 g
- **Maksymalna wilgotność:** 93±3%
- **Pasmo częstotliwości pracy:** 433,05 ÷ 434,79 MHz
- **Zasięg komunikacji radiowej (w terenie otwartym):** do 200 m
- **Bateria:** 2 x CR123A 3V
- **Klasa środowiskowa wg EN50130-5:** II
- **Pobór prądu w stanie gotowości z baterii BT1:** 0,005 mA
- **Maksymalny pobór prądu z baterii BT1:** 50 mA
- **Pobór prądu w stanie gotowości z baterii BT2:** 1 µA
- **Maksymalny pobór prądu z baterii BT2:** 45 mA