

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-zestaw-perfecta-plyta-glowna-antena-obudowa-16-wrl-set-a-p-125569.html>



SATEL ZESTAW PERFECTA (PŁYTA GŁÓWNA, ANTENA, OBUDOWA) 16-WRL SET-A

Cena	1 186,70 zł
Numer katalogowy	13236
Kod producenta	PERFECTA 16-WRL SET-A
Kod EAN	5905033332928
Rodzina	Perfecta
Obsługiwane urządzenia bezprzewodowych	Wbudowany
Stopień zabezpieczenia	Grade 2
Ilość wejść płyty (max)	16
Komunikacja Ethernet	Wbudowany
Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi	Nie
Komunikacja Wi-Fi	Wbudowany
Maksymalna liczba ekspanderów	1
Obsługa przez aplikację	Wbudowany
Wbudowany zasilacz	Tak
Komunikacja na linii analogowej telefonicznej	Nie
Obsługa przez SMS	Wbudowany
Obsługa przez internet	Nie
Certyfikat EN50131	Grade2
Komunikacja GSM	Wbudowany
Ilość obsługiwanych stref	8
Maksymalna ilość użytkowników	15
Ilość obsługiwanych urządzeń bezprzewodowych	8
Manipulatory	PRF-LCD, PRF-LCD-WRL
Komunikacja GPRS	Wbudowany
Obsługa pilotami	Wbudowany
Maksymalna ilość wyjść	15
Ilość wyjść płyty (max)	16
Rodzaj centrali	Bezprzewodowa

Zasilacz	2A
Komunikacja TCP/IP	Nie
Programowanie lokalne/zdalne	Wbudowany

Opis produktu

SATEL ZESTAW PERFECTA (PŁYTA GŁÓWNA, ANTENA, OBUDOWA) 16-WRL SET-A

Model: PERFECTA 16-WRL SET-A

Najważniejsze cechy

- Zgodność z EN 50131 Grade 2
- od 8 do 16 wejść programowalnych przewodowych:
- od 4 do 12 wyjść programowalnych przewodowych
- 2 wyjścia zasilające na płycie głównej
- dodatkowe 4 wyjścia bezprzewodowe do obsługi sygnalizatorów bezprzewodowych MSP-300
- wbudowane moduły:
- GSM/GPRS z 2 gniazdami SIM (SMS, monitoring do stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH)
- Głosowy (odtwarzanie komunikatów głosowych na potrzeby powiadamiania telefonicznego)
- Akustycznej weryfikacji alarmu (nasłuchiwanie dźwięków)
- Zintegrowany moduł radiowy działający na częstotliwości 433 MHz, zapewniający szyfrowaną komunikację bezprzewodową:
- Dwukierunkową z manipulatorami PRF-LCD-WRL i sygnalizatorami MSP-300 R
- Jednokierunkową z czujkami z serii MICRA i pilotami MPT-350
- Podział systemu na 2 strefy:
- 3 tryby dozoru w każdej strefie
- Możliwość przypisania wejścia do dwóch stref
- Sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów
- 15 Użytkowników

Przeznaczenie

Centrale alarmowe z serii PERFECTA przeznaczone są do zabezpieczania małych i średnich obiektów, jak mieszkania, domy jednorodzinne, segmenty w szeregowcach, biura, małe firmy itp. Zapewniają ochronę zgodną z wymaganiami Grade 2 EN 50131.

Konstrukcja centrali PERFECTA WRL umożliwia budowę tradycyjnego przewodowego systemu lub systemu bezprzewodowego, posiadającego całą funkcjonalność potrzebną w małych i średnich obiektach. Do centrali można też podłączyć ekspandery zarówno wejść, jak i wyjść, zwiększając tym samym liczbę obsługiwanych urządzeń. To prosty i niezawodny sposób na szybką rozbudowę systemu.

Centralę PERFECTA można podsumować słowami tradycja i nowoczesność, ponieważ pozwala ona na stworzenie systemu tradycyjnego - przewodowego oraz systemów nowoczesnych - hybrydowych i całkowicie bezprzewodowych.

Specyfikacja

- **Komunikaty głosowe:** 16
- **Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych:** 25 / 12 V DC mA
- **Pamięć zdarzeń:** 3584
- **Strefy:** 2
- **Timery:** 8
- **Wymiary płytki elektroniki:** 160 x 110 mm
- **Zakres temperatur pracy:** -10...+55 °C
- **Napięcie zasilania (±15%):** 18 V AC, 50-60 Hz
- **Pobór prądu w stanie gotowości:** 220 mA

-
- **Maksymalny pobór prądu:** 240 mA
 - **Masa:** 115 g
 - **Maksymalna wilgotność:** 93±3%
 - **Pobór prądu z akumulatora - w stanie gotowości:** 120 mA
 - **Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora (±10%):** 11 V
 - **Napięcie odciążenia akumulatora (±10%):** 10,5 V
 - **Klasa środowiskowa wg EN50130-5:** II
 - **Maksymalny pobór prądu z akumulatora:** 180 mA
 - **Wejścia przewodowe programowalne:** 8
 - **Maksymalna liczba wejść programowalnych:** 32
 - **Wyjścia przewodowe programowalne:** 4
 - **Maksymalna liczba wyjść programowalnych:** 16
 - **Wyjścia zasilające:** 2
 - **Magistrale komunikacyjne:** 1
 - **Manipulatory:** do 4
 - **Stopień zabezpieczenia wg EN 50131:** Grade 2
 - **Obciążalność wyjścia AUX:** 500 mA / 12 V DC
 - **Zalecany transformator:** 40 VA
 - **Użytkownicy:** 15
 - **Obciążalność wyjścia KPD:** 500 mA / 12 V DC
 - **Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych:** 1000 / 12 V DC mA
 - **Zakres napięć wyjściowych:** 10,5 V...14 V DC
 - **Prąd ładowania akumulatora:** 500 mA
 - **Napięcie wyjściowe zasilacza:** 12 V DC ±15%
 - **Numery telefonów do powiadamiania:** 8
 - **Prąd wyjściowy zasilacza:** 2 A