

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/signal-finder-cyfrowy-sat-dvb-t-df-300-pro-p-18111.html>



Signal Finder cyfrowy SAT + DVB-T DF-300 PRO

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MIDF300PRO
Kod EAN	5902188040692

Opis produktu

Spacelab DF-300 PRO jest to wykrywacz sygnału satelitarnego i naziemnego w pasmie UHF/VHF. Bardzo prosty i wygodny w obsłudze miernik do ustawiania optymalnego poziomu sygnału odbieranego przez antenę satelitarną i naziemną. Miernik wyposażony jest we wskaźnik LED poziomu sygnału oraz sygnalizację dźwiękiem, co ułatwia dokładną i szybką regulację pozycji anteny. Posiadanie takiego miernika obniża koszty wizyty instalatora! Urządzenie wymaga baterii 9V.

Specyfikacja techniczna:

Zapotrzebowanie na energię elektryczną:

- antena naziemna bateria 9V,
 - SAT zasilanie z tunera satelitarnego,
- Żywotność baterii (6F 22) >6 godzin ciągłego użytkowania.
Alkaline (6LR61) >10 godzin ciągłego użytkowania.

Pasmo:

- antena naziemna 400-860MHz,
- SAT, 950-2150MHz,

Czułość wejścia ANT, 4 kanały / MUX'S, +/- 2dBuV, 75 Ω
(czułość pojedynczego kanału w nawiasach kwadratowych)

- 1 dioda LED - 44 [63] dBuV Niski sygnał, nie wszystkie usługi telewizyjne mogą być dostępne
 - 2 diody LED - 47 [66] dBuV Minimalny sygnał diody LED, nie wszystkie usługi telewizyjne mogą być dostępne
 - 3 diody LED - 51 [6 9] dBuV Minimalny sygnał, nie wszystkie usługi telewizyjne mogą być dostępne
 - 4 diody LED - 54 [72] dBuV sygnał optymalny
 - 5 diod LED - 59 [75] dBuV sygnał optymalny
 - 6 diod LED - 61 [78] dBuV. sygnał optymalny
 - 7 diod LED - 64 [81] dBuV sygnał optymalny
 - 8 diod LED - 68 [84] dBuV sygnał optymalny
 - 9 diod LED - 71 [87] dBuV sygnał optymalny
 - 10 diod LED - 74 [90] dBuV sygnał optymalny
 - 11 diod LED - 78 [94] dBuV sygnał optymalny
 - 12 diod LED - 81 [98] dBuV Silny sygnał może być wymagane tłumienie
- Wejście SAT - wizualne / wskazanie tylko audio

Instrukcja obsługi polska
Instrukcja obsługi angielska