

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-500-r1u-p-137275.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 500 R1U

Cena	816,99 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	17631
Kod producenta	VI 500 R1U
Kod EAN	4260074980387
Moc pozorna	500
Moc rzeczywista	300
Czas przełączania	2-6ms
Ilość baterii	2
Rodzaj obudowy	Rack
Architektura UPS	Line-Interactiv
Zimny start	Tak
Typ baterii	6V / 7A
Postać fali	Sinus
Liczba faz na wejściu	1/1

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 500 R1U

Model: VI 500 R1U

Najważniejsze cechy

- UPS 500VA Line-Interactive
- Moc 300W
- Postać fali - Sinusoida
- 4 x gniazdo IEC 230V
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcie i przegrzaniem.
- Przeznaczony do podtrzymania awaryjnego
- Postać fali: sinousioda
- Funkcja zimnego startu
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Inteligentna ładowarka krótki czas ładowania

Przeznaczenie

LINIA UPS LINE-INTERACTIVE

UPSy Line-Interactive oferują podtrzymanie napięcia w razie awarii zasilania oraz regulację napięcia (AVR). AVR reguluje napięcie wzmacniając je podczas pod napięć oraz obniżając je podczas nad napięć. Dzięki tej funkcji bardziej czułe urządzenia mogą być zasilane bardziej stabilnym napięciem wejściowym unikając w ten sposób ryzykownych fluktuacji, które mogą prowadzić do uszkodzeń.

Dzięki automatycznej regulacji napięcia baterie są poddawane mniejszym obciążeniom i służą dłużej. Do póki napięcie jest w granicach +/-10% napięcia nominalnego, UPS wyreguluje napięcie zamiast od razu przełączać się na tryb baterii.

UPSy Line-Interactive oferują port USB lub RS-232 do podłączenia z komputerem. Wraz z urządzeniem otrzymują Państwo oprogramowanie do kontroli i monitorowania parametrów wejścia i wyjścia.

Line-Interactive zostały zaprojektowane jako ekonomiczne rozwiązanie problemów z zasilaniem o niewielkich mocach.

Specyfikacja techniczna

Wysokość	44 mm
Liczba baterii	2
Czas transferu	2 - 4 ms
Zakres napięcia wejściowego	165 - 290 V
Zakres częstotliwości wejściowej	45 - 55 Hz
Napięcie wejściowe	230 V
Moc pozorna	500 VA
Moc	300 W
Napięcie wyjściowe	230 V
Czas ładowania baterii	8 H
Długość	216 mm
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Napięcie baterii	6 V
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	10.3 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	0.8 min
Szerokość	433 mm
Maksymalny czas przełączania	4 ms
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/- 0,5 Hz
Gniazda wyjściowe	IEC C13 (10A)x4
Postać fali	Sinusoida
Gniazdo rozszerzeń	Tak
Awaryjne wyłączenie (EPO)	Tak
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	Tak
Kontrola wentylacji	Nie
Złącza	USB 2.0
Kolor	Czarny
Obsługiwane systemy operacyjne	Win. XP, Win. Vista, Win. 7, Linux, MAC, FreeBSD, Solaris, Win. 8, Win. Vista 64bit, Win. 7 64bit, Win. 8 64bit