

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zamek-szyfrowy-vidos-zs50-6282-p-124680.html>

ZAMEK SZYFROWY VIDOS ZS50 ; 6282

Cena	468,65 zł
Numer katalogowy	6282
Kod producenta	ZS50
Kod EAN	5907281203043
Współczynnik ochrony obudowy	IP65
Standard	Unique
Częstotliwość czytnika	125
Wiegand	26/34
Pobór prądu w stanie pracy	110
Przeznaczenie do drzwi	Wszystkich
Zasięg odczytu RF ID	5
Zasilanie:	12V
Ilość wyjść przekaźnikowych	2
Wyjścia przekaźnikowe	Tak
Częstotliwości czytnika	125 kHz
Napięcie zasilacza	12
Rozpoznawanie twarzy	Nie
RS-485	Nie
Typ weryfikacji	Karta i kod
Wbudowana klawiatura	Tak
Pobór prądu w stanie czuwania	80
Czytnik linii papilarnych	Nie
Czas aktywacji rygla	99
Pojemność systemu	strefa 1 - 1000 kodów i kart; strefa 2 - max 10 kodów i kart
Dostępne tryby pracy	Praca autonomiczna
Max. obciążenie styków przekaźnika	1A
Rodzina	n/d
Temperatura pracy	-20C ~ +50C
Czytnik kodów QR	Nie
Funkcje dodatkowe urządzenia	Obsługa 2 stref (np. otwieranie furtki i bramy)

Opis produktu

ZAMEK SZYFROWY VIDOS ZS50 ; 6282

Model: ZS50

Najważniejsze cechy

- Regulowany czas otwarcia elektrozaczepu
- Szyfrator posiada wbudowany czytnik kart zbliżeniowych działający w standardzie UNIQUE 125kHz
- Wykonanie hermetyczne z wytrzymałą obudową wykonaną z matowanego stopu aluminium
- Pojemność pamięci: strefa 1 – 1000 kodów użytkowników i kart, strefa 2 – max 10 kodów użytkowników i kart

Przeznaczenie

Zamek ZS50 przeznaczony jest do prostych zastosowań, wszędzie tam gdzie chcemy zarządzać wejściem osób do pomieszczenia lub posesji.

Specyfikacja

- **Klawiatura:** Wandalooodporna metalowa, hermetyczna, = przyciski ruchome podświetlane kolorem niebieskim
- **Standard pracy czytnika:** UNIQUE 125kHz
- **Obsługa stref:** 2 (np. otwieranie furtki i bramy)
- **Funkcja dzwonka:** Tak (alternatywnie zamiast 2 strefy)
- **Pojemność pamięci:** strefa 1 – 1000 kodów użytkowników i kart, strefa 2 – max 10 kodów użytkowników i kart
- **Ustawiany czas otwarcia rygla:** 1 – 99s. lub praca bistabilna (wpisanie kodu zwalnia elektrozaczep, ponowne wpisanie kodu zamyka go)
- **Obsługa rygli rewersyjnych i zwor elektromagnetycznych:** Tak (przełącznik NO/NC 1A/24V)
- **Możliwość podłączenia wyłączników wyjściowych:** Tak
- **Czytnik kart zbliżeniowych:** Tak
- **Wejście czujnika otwartych drzwi strefy 1:** Tak
- **Czujnik antysabotażowy:** Tak
- **Zasilanie:** DC12V – 24V / AC 9V – 15V
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** 80mA
- **Pobór mocy w trybie pracy:** 110mA
- **Zakres temperatur pracy:** -20 st.C / +50st.C
- **Maksymalne obciążenie styku przełącznika NO/NC:** 1A/24V (2 wyjścia przełącznikowe)
- **Zasięg czytnika RFID:** ok. 5cm (zależnie od użytego transpondera)
- **Wymiary:** 155x44x12mm
- **Klasa szczelności IP:** 65