

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/aco-fam-p-1npzsacc-panel-pod-tynk-1-lokator-czyt-brel-zamek-szyfrowy-p-125597.html>



ACO FAM-P-1NPZSACC panel pod tynk 1-lokator czyt. brel. zamek szyfrowy.

Cena	877,37 zł
Numer katalogowy	13353
Kod producenta	FAM-P-1NPZSACC
Kod EAN	5905997380669
Kąt widzenia kamery w poziomie	0
Współpraca z systemami	FAMILIO
Wbudowana kamera	Nie
Wbudowana klawiatura szyfrowa	Tak
Rodzaje montażu	Podtynk
Ilość obsługiwanych przejść	1
Przetwornik obrazu kamery	bd.
Wymiary w mm (sz. x wys. x gł.)	197x90
Dodatkowe funkcje	czytnik kart/brelków
Ilość przewodów łączących	2 + 2
Typ oświetlacza	Nie dotyczy
Rodzaj	Domofon
Posiada czytnik zbliżeniowy	Tak

Opis produktu

ACO FAM-P-1NPZSACC panel pod tynk 1-lokator czyt. brel. zamek szyfrowy.

Model: FAM-P-1NPZSACC

Najważniejsze cechy

- panel domofonu wyprodukowany w Polsce
- wykonany ze stali nierdzewnej 2mm
- klawiatura szyfrowa do wybierania numeru i otwierania bramki kodem
- instalacja cyfrowa 2-żyłowa
- obsługa do 10 lokali kodem
- obsługa 1 lokalu przyciskiem bezpośredniego wybierania (np: firmy)

Przeznaczenie

Panel przeznaczony jest do tworzenia systemów jedno lub wielo-lokatorskich.

Cechy

- odporny na warunki atmosferyczne oraz akty wandalizmu
- obsługa wielu modułów rozszerzeń zwiększająca funkcjonalność systemu
- obsługa wielowojściowych systemów Master/Slave
- automatyka domowa: sterowanie urządzeniami zewnętrznymi np. bramą wjazdową, szlabanem, oświetleniem, roletami
- możliwość podłączenia wielu odbiorników pod tym samym numerem
- szerokie możliwości indywidualnej konfiguracji ustawień dla każdego lokalu
- indywidualne ustawianie parametrów dźwięków
- intuicyjna i komfortowa obsługa i konfiguracja
- funkcja otwierania korytarzowego
- dzwonienie portierskie
- możliwość podłączenia elektrozaczepów różnego typu
- możliwość sterowania zwozą elektromagnetyczną
- obsługa zewnętrznego przycisku otwierania
- łatwo wymienne podświetlane pole opisowe
- kompatybilny ze wszystkimi cyfrowymi urządzeniami z grup: CDN, Inspiro oraz Familio P/PV
- programowanie z poziomu panelu oraz komputera za pomocą kabla USB
- darmowe oprogramowanie dostępne w zakładce "do pobrania"

Specyfikacja techniczna

- **Index:** FAM-P-1NPZSACC
- **Opis:** Domofon cyfrowy z zamkiem szyfrowym, czytnikiem breloków oraz 1 przyciskiem
- **Wykonanie:** Płaski panel przedni o grubości 2mm oraz przyciski ze stali nierdzewnej szczotkowanej
- **Moduły:** Zamek szyfrowy - indywidualny czterocyfrowy kod otwarcia dla każdego lokalu 1NP - 1 indywidualnie podświetlany przycisk wywołania ACC - zintegrowany z dolnym polem opisowym czytnik breloków zbliżeniowych Unique 125 kHz
- **Max. ilość abonentów:** 11 lokali (1 indywidualny przycisk wywołania + 10 z zamka szyfrowego)
- **Sposób montażu:** Podtynkowy Natynkowy (dodatkowa puszka montażowa PNT2-FAM-P NT) Opcjonalnie - dodatkowy zestaw ułatwiający montaż podtynkowy w słupku/płycie gipsowej (MONT-PPT-FAM)
- **Wymiary (mm):** Panel 197x90 Puszka montażowa podtynkowa 179x73x31
- **Typ instalacji:** Cyfrowa: 2 żyłowa
- **Długość linii:** Max. 1000m
- **Zasilanie:** 12V ± 0,5V AC
- **Pobór mocy w trybie czuwania:** ~ 1,4W
- **Wyjścia:** Pierwsze do podłączenia: - elektrozaczepu tradycyjnego (max. 1A) - elektrozaczepu rewersyjnego (max.0,5A) - modułu przekaźnika CDN-PK (max. 5A)
- **Wejścia:** 1x zwierne (NO) np. przycisk „dzwonkowy” - bezpośrednie uruchomienie elektrozaczepu z możliwością opóźnienia max. do 255 sek.
- **Programowanie z poziomu komputera za pomocą kabla USB:** Tak