

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/czujnik-ruchu-mikrofalowy-do-zabudowy-mce137-p-16261.html>



Czujnik ruchu mikrofalowy do zabudowy MCE137

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	ECZRMCE137
Kod EAN	5902211102212

Opis produktu

Tytuł: Czujnik ruchu mikrofalowy do zabudowy Maclean Energy MCE137 1200W zasięg 4m-10m

Czujnik ruchu mikrofalowy MCE137 przeznaczony do automatycznego sterowania oświetlenia wewnętrznych i zewnętrznych części pomieszczeń takich jak: klatki schodowe, korytarze, piwnice, garaże, szatnie, toalety, itd.

Cechy produktu:

Czujnik oświetlenia w zależności od potrzeby może zostać regulowany: pozycja SŁOŃCE (max) – praca w dzień i nocy, KSIĘŻYC – praca w nocy przy poziomie natężenia rzędu ok. 3LUX

Może zostać skalibrowany do potrzeb położenia – zasięg wykrywania od minimum 2m aż do 16m, tak aby urządzenie sprawdzało się w korytarzach

Regulacja czasu załączenia: w zależności od potrzeby może zostać ustawiona w zakresie od 10s±3s do 15 min±2min. Timer jest resetowany za każdym razem kiedy urządzenie wykryje ruch

Regulowany czas wyłączenia w przedziale 10 sec(+/-3 sec) do maksymalnego 12 min (+/-1min)

Mikrofalowe czujniki ruchu są aktywnymi detektorami ruchu pracującymi na częstotliwości 5.8 GHz. Urządzenia cechują się wysoką częstotliwością pracy, niewielką emisją mocy (< 0.2 mW) i bardzo dobrą detekcją ruchu w stronę do lub od czujnika ruchu. Czujnik MCE137 posiada wbudowany czujnik zmierzchowy. Specyfika urządzenia pozwala na instalację za drzwiami, panelami, elementami szklanymi lub cienkimi ściankami. Prezentowane właściwości pozwalają na wszechstronne zastosowanie mikrofalowego czujnika ruchu.

Specyfikacja techniczna:

Napięcie zasilania: 110-240V/AC

Częstotliwość zasilania: 50Hz

Współpracuje z oświetleniem LED-owym

Zasięg detekcji (promień): 4-10m (<24°C)

Czujnik oświetlenia: 3-2000LUX (regulowany)

Czas załączenia: min 10s ±3s, max 12min ±60sec

Pole detekcji: 360o

Częstotliwość pracy: 5.8 GHz

Stopień ochrony: IP20

Zalecana wys. montażu: max: 4-15m

Prędkość detekcji ruchu: 0.6~1.5 m/s

Pobór energii: 0.9W

Przenoszenie energii: <0.2mW

Maksymalne obciążenie:

Żarówka żarowa:

1200W (220-240V/AC)

800W (110-130V/AC)

Żarówka energooszczędna:

300W (220-240V/AC)

200W (110-130V/AC)