

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/gira-aktor-przekaznikowy-1x-16-a-pt-wejscie-bin-3x-knx-506100-p-130401.html>



GIRA aktor przekaznikowy 1x 16 A PT wejście bin. 3x KNX 506100

Cena	653,85 zł
Numer katalogowy	39896
Kod producenta	506100
Kod EAN	4010337099284

Opis produktu

GIRA aktor przekaznikowy 1x 16 A PT wejście bin. 3x KNX 506100

Model: 506100

Dane techniczne

Napięcie znamionowe: DC 21 do 32 V SELV

Zdolność łączenia: AC 250 V, 16 AX

Maksymalny prąd załączania: 800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Gira One Medium: Skrętka (Twisted-Pair, TP),

YCYM 2 x 2 x 0,8

Napięcie probiercze: 4 kV (przewód magistralny KNX/EIB)

Złącza

- Magistrala Gira One/KNX: Zaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego
- Wejścia: Zaciski przyłączeniowe do przewodu sterowniczego
- Obciążenie: Zaciski śrubowe

Przekrój przyłącza: maks. 4 mm²

Wejścia

- Liczba: 3

Typ wejścia: bezpotencjałowe

Napięcie próbkowania

- Wejścia wtórnikowe: ok. 5 V

Długość łączna

- Przewód wtórnik: maks. 10 m

Moc przyłączeniowa

- Moc obciążenie: 2500 W

- Obciążenie pojemnościowe: 16 A, maks. 140 μ F

- Silniki (żaluzja lub wentylator): 1380 W

- Żarówki: 2300 W

- Żarówki halogenowe 230 V: 2300 W

- Świetlówki, skompensowane równolegle: 1160 VA

- Wysokonapięciowa żarówka LED: typ. 400 W

- transformator uzwojony: 1200 VA

- Trafo Tronic: 1500 W

- Świetlówki, nieskompensowane: 1000 VA

- Świetlówki,

układ połączeń Duo: 2300 VA

Temperatura otoczenia: -5 °C do +45 °C