

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kontroler-dostepu-roger-pr302-p-124400.html>



Kontroler dostępu ROGER PR302

Numer katalogowy	2198
Kod producenta	PR302
Kod EAN	5907608961953
Wbudowana klawiatura szyfrowa	Tak
Napięcie zasilacza	12
Typ weryfikacji	Karta i kod
Zasięg odczytu RF ID	12
Czytnik kart zbliżeniowych	Tak
Max. obciążenie styków przekaźnika	1,5A/30V
Pobór prądu w stanie gotowości	80
Maksymalna ilość użytkowników	4000
Temperatura pracy	+5°C - +40°C
Funkcje dodatkowe urządzenia	Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/ wy
Częstotliwość czytnika	125
Dostępne tryby pracy	Praca autonomiczna lub w większym systemie
Bufor zdarzeń	1 000 000
Ilość wyjść przekaźnikowych	1

Opis produktu

Kontroler dostępu ROGER PR302

Model: PR302

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- Funkcja Dwóch Użytkowników, tryb Podwójnej Identyfikacji i inne zaawansowane funkcje KD
- Możliwość podziału systemu na podsystemy
- 4000 użytkowników
- 99 harmonogramów czasowych
- 250 grup dostępu

PRZEZNACZENIE

Kontrolery serii PR302 mogą pracować jako autonomiczne jednostki kontroli dostępu jak i w zintegrowanym sieciowym systemie kontroli dostępu z centralą CPR32-SE. W trybie autonomicznym kontrolery PR302 mogą dozorować obustronne przejście bez potrzeby komunikacji z urządzeniami nadrzędnymi, zdarzenia są rejestrowane w wewnętrznym buforze kontrolera, a funkcje związane z czasem są sterowane przez jego wewnętrzny zegar. System kontroli dostępu na bazie kontrolerów PR302 może być zarządzany lokalnie za pośrednictwem portów szeregowych COM lub USB albo zdalnie przez sieć komputerową WAN/LAN (wymagany interfejs UT-4).

CHARAKTERYSTYKA

- Wbudowany czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz
- Możliwość dołączenia czytnika zewnętrznego (obustronna kontrola przejścia)
- Współpraca z czytnikami serii PRT (Roger) i innych standardów (Wiegand 26..66 bit, Magstripe, Clock&Data i inne)
- Trzy programowalne linie wejściowe NO/NC
- Dwa programowalne wyjścia tranzystorowe 1A
- Jedno programowalne wyjście przekaźnikowe 1.5A/30V
- Komunikacja przez RS485
- Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej
- 4000 użytkowników
- 99 harmonogramów czasowych
- 250 grup dostępu
- 32.000 zdarzeń w wewnętrznym buforze pamięci
- Lokalny anti-passback
- Globalny anti-passback (wymagany CPR32-SE w systemie)
- Możliwość dołączenia ekspandera we/wy typu XM-2
- Integracja z systemem alarmowym za pośrednictwem linii we/wy
- Tryby drzwi: Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo Odblokowane
- Tryby identyfikacji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN
- Funkcja Dwóch Użytkowników, tryb Podwójnej Identyfikacji i inne zaawansowane funkcje KD
- Szybka aktualizacja uprawnień użytkownika w czasie poniżej 5 sekund na jeden kontroler w systemie
- Zarządzanie systemem przez sieć komputerową WAN/ LAN, lub port szeregowy COM/USB
- Możliwość podziału systemu na podsystemy
- Współbieżne konfigurowanie podsystemów (ilość podsystemów nie zwiększa czasu przesyłania ustawień)
- Ochrona antysabotażowa (tamper)
- Znak CE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Parametr:** Wartość
- **Napięcie zasilania:** 10-15 VDC
- **Pobór prądu:** 80mA
- **Kontakt anty-sabotażowy:** Kontakt NC, 50mA/24V, IP67
- **Zasięg odczytu kart kluczy:** Do 12 cm
- **Klasa środowiskowa:** Klasa I, warunki wewnętrzne, temperatura otoczenia: +5°C- +40°C, wilgotność względna: 10 to 95% (bez kondensacji)
- **Wymiary:** 105 X 104 X 32 mm
- **Waga:** ≈140g
- **Certyfikat:** CE