

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/kontroler-ptzoptics-superjoy-pt-superjoy-g1-p-135298.html>



Kontroler PTZOptics SuperJoy PT-SUPERJOY-G1

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	60270
Kod producenta	PT-SUPERJOY-G1
Kod EAN	649615731284

Opis produktu

Kontroler PTZOptics SuperJoy PT-SUPERJOY-G1

Model: PT-SUPERJOY-G1

Najważniejsze cechy

- Jednoczesne sterowanie kamerami przez **NDI®, IP i porty szeregowo**
- Obsługa kamer PTZ wielu marek: **PTZOptics, Sony, Panasonic, NewTek i inne**
- Do **5 grup kamer**, maksymalnie **253 urządzenia**
- **Czułe pokręta** do precyzyjnego sterowania ostrością, ekspozycją itp.
- **Duży ekran LCD** – podgląd statusów kamer
- **255 presetów**, 9 szybkich i 4 super-presety
- **Dostosowywany przycisk joysticka** – szybki dostęp do wybranych funkcji
- Tryby sterowania: Basic, Basic Plus, Matrix – idealne dla każdego poziomu zaawansowania
- **Automatyczne wyzwalacze** do integracji z mikserami i systemami AV
- **Zasilanie PoE (802.3af)** lub 12V DC
- **Obudowa aluminiowa**, solidna i profesjonalna
- **2-letnia gwarancja**

Specyfikacja techniczna

Protokoły: PTZOptics VISCA, VISCA over IP, PELCO-D/P (RS), Sony VISCA (ogran.), ONVIF (ogran.), NDI® (ogran.), Panasonic (HTTP), WebSockets

Baud Rate: 1200-19200 bps

Maks. liczba kamer: 253 (Grupy 1-4: po 7 kamer, Grupa 5: do 225 kamer)

Zalecany maks. dystans połączeń:

- Ethernet: 100 m
- RS-232 / RS-422: do 15 m
- RS-485: do 1200 m

Zasilanie: DC 12V lub PoE (802.3af), pobór mocy: 6W

Wyjście wideo: HDMI 1.3

Złącza komunikacyjne:

- RS-232 / RS-422 / RS-485
- Ethernet RJ-45 (10/100M)
- USB 2.0 (do aktualizacji i konfiguracji)

Obudowa: Aluminium

Wymiary: 354 x 180 x 101 mm

Waga: 1,70 kg

Temperatura pracy: -10°C do +50°C

Wilgotność: 10% - 90% (bez kondensacji)

Gwarancja: 2 lata