

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/lnb-unicable-ii-opticum-robust-scr2-twin-legacy-p-18061.html>

LNB Unicable II Opticum Robust SCR2 + TWIN Legacy

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LNBU-OPTI-ROB
Kod EAN	5901912286351

Opis produktu

Konwerter UNICABLE Opticum Robust SCR2 (8UB) + TWIN LEGACY

Przeznaczony do odbioru programów telewizyjnej satelitarnej.

Jedno wyjście konwertera SCR2 dostarcza sygnał dla ośmiu odbiorników cyfrowych.

Konwerter na jedнопроводовую transmisję sygnału do ośmiu odbiorników z UNICABLE.

Odbiorniki pracują w pełni niezależnie. Warunkiem jest posiadanie przez nich funkcji UNICABLE, która polega na wykorzystaniu do transmisji sygnału 8 częstotliwości:

- Odbiornik 1 - 1210 MHz**
- Odbiornik 2 - 1420 MHz**
- Odbiornik 3 - 1680 MHz**
- Odbiornik 4 - 2040 MHz**
- Odbiornik 5 - 970 MHz**
- Odbiornik 6 - 1030 MHz**
- Odbiornik 7 - 1090 MHz**
- Odbiornik 8 - 1150 MHz**

Jedno wyjście konwertera UNICABLE (SCR2) w kolorze złotym pozwala na poprowadzenie sygnału jednym kablem do max. 8 odbiorników cyfrowych z sygnałem SCR lub UNICABLE.

Dwa wyjścia konwertera (TWIN) tzw. full band w kolorze srebrnym pozwalają na podłączenie dwóch tradycyjnych odbiorników cyfrowych.

Parametry techniczne:

- Pasma wejściowe: 10,70-11,70 GHz/11,70- 12,75 GHz
- Pasma wyjściowe: 950-1950 MHz/1100-2150 MHz
- Górne pasmo wejściowe; 11,7-12,75 GHz
- Oscylator górny: 9,75/10,6 GHz
- Wyjście IF kanał 1 (SCR): 1210 MHz
- Wyjście IF kanał 2 (SCR): 1420 MHz
- Wyjście IF kanał 3 (SCR): 1680 MHz
- Wyjście IF kanał 4 (SCR): 2040 MHz
- Wyjście IF kanał 5 (SCR): 970 MHz
- Wyjście IF kanał 6 (SCR): 1030 MHz
- Wyjście IF kanał 7 (SCR): 1090 MHz
- Wyjście IF kanał 8 (SCR): 1150 MHz
- Wzmocnienie: pow. 57 dB
- Ilość wyjść full band: 2
- Współczynnik szumów: 0,1 dB
- Pobór prądu: 300 mA
- Średnica uchwyty: 40 mm
- Temperatura pracy: - 40°C + 65°C