

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/lnb-unicable-opticum-robust-scr-4ub-legacy-p-18067.html>



LNB Unicable Opticum Robust SCR 4UB + Legacy

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LNBU-OPT-SCR4
Kod EAN	5908266362243

Opis produktu

Konwerter LNB Unicable SCR Quad z Legacy (5 odbiorników) Opticum Robust

Profesjonalny jednoprzewodowy konwerter LNB Opticum Robust dla maksymalnie 5 odbiorników (4 odbiorniki kompatybilne z SCR i 1 konwencjonalny odbiornik satelitarny przez 1 starsze wyjście Legacy)
Jedno wyjście konwertera UNICABLE (SCR) w kolorze złotym pozwala na poprowadzenie sygnału jednym kablem do max. 4 odbiorników cyfrowych z sygnałem SCR lub UNICABLE.
Pozostałe wyjście konwertera tzw. full band w kolorze srebrnym pozwalają na podłączenie tradycyjnego odbiornika cyfrowego.

Przykładowy schemat podłączenia LNB Unicable

Warunkiem działania takiej instalacji jest posiadanie przez tuner funkcji UNICABLE, która polega na wykorzystaniu do transmisji sygnału 4 częstotliwości:

- Odbiornik 1 - 1210 MHz
- Odbiornik 2 - 1420 MHz
- Odbiornik 3 - 1680 MHz
- Odbiornik 4 - 2040 MHz.

Główne cechy LNB Robust:

- SCR (Satellite Channel Routing)
- 1x połączone wyjście SCR dla maksymalnie 4 odbiorników (SAT-CR)
- Zgodność z HDTV, 4K, Ultra HD, DVB-S2
- 1x starsze wyjście
- Kanał 1: 1210 MHz
- Kanał 2: 1420 MHz
- Kanał 3: 1680 MHz
- Kanał 4: 2040 MHz
- Częstotliwość wejściowa: 10,7 - 12,75 GHz
- Częstotliwość wyjściowa: 1100 - 2150 MHz
- Częstotliwość oscylatora: 10,6GHz
- Współczynnik szumów: 0,1 dB (typ.)
- Wzmocnienie 60dB
- Izolacja polaryzacji krzyżowej: 21dB
- Napięcie zasilania - 13,5V
- Pobór prądu 200mA / 11~21V Max