

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/lnb-unicable-quad-inverso-scr-twin-2-legacy-p-18060.html>



LNB Unicable Quad Inverso SCR + Twin (2 Legacy)

Cena	189,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LNBU-INV-UT2/1
Kod EAN	5453002613191

Opis produktu

- Cechy wyróżniające:**
- bardzo duża stabilność częstotliwości
 - najnowocześniejsza technologia, eliminująca konieczność skomplikowanego gwieździstego okablowania
 - bardzo niskie szumy fazowe (konwerter polecany dla 8PSK HDTV)
 - małe szumy własne
 - wysoka separacja pomiędzy polaryzacjami
 - mały pobór prądu

W wyjściach unicable aby podłączyć kolejne tunery stosujemy najwyklesze splityery/rozgaęzniki (np (1/2; 1/4 5-2150mhz) pracujce w całym pasmie także u nas dostępne.

Dedykowany do nowych dekdoerów z nc+ oraz cyfrowego polsatu UHD 4K

Konwerter przeznaczony do hybrydowych sieci RTV-SAT. Jest wyposażony, w wyjścia:
-UNICABLE, służące do podłączania tunerów za pomocą jednego kabla koncentrycznego z wydzieleniem sygnału na rozgaęznikach.
-TWIN FULLBAND do bezpośredniego podłączenia tunera satelitarnego, niewspierajcego technologii UNICABLE

Rozgaęznik Inverso 1/2 w kompelcie.

Technologia UNICABLE polega na sztywnej rezerwacji części pasma IF dla każdego z podłączonych tunerów satelitarnych. Tuner wysyła żądania do konwertera dostępu do danego transpondera i otrzymuje sygnał na zarezerwowanej częstotliwości. Warunkiem koniecznym do stosowania technologii UNICABLE jest implementacja jej w tunerze. Tutaj można znaleźć listę tunerów obsługujących technologie.

Dane techniczne:

Nazwa towaru	Konwerter QUAD UNICABLE + TWIN
Symbol towaru w sklepie	L3302
Symbol producenta	IDLB-QUDL41-UNI1L-1PP

Dolne pasmo - wejście	10,7-11,7GHz
Oscylator dolny	9,75GHz
Górne pasmo - wejście	11,7-12,75GHz
Oscylator górny	10,6Hz
Dryft temperaturowy	+/-2,5MHz
Szum fazowy	-90dBc/Hz max
Wzmocnienie	55dB min
Zmienność charakterystyki wzmocnienia	+/-0,75 dB/27MHz
Separacja między polaryzacjami	min 40dB
VSWR	2.5:1
Impedancja wyjściowa	75Ohm
szerokość kanału wyjściowego	60MHz
Wyjście IF kanał 1 (SCR0)	1210MHz
Wyjście IF kanał 2 (SCR0)	1420MHz
Wyjście IF kanał 3 (SCR0)	1680MHz
Wyjście IF kanał 4 (SCR0)	2040MHz
Izolacja pomiędzy kanałami	20dB min
Ilość wyjść fullband	2
Kontrola SCR's	DiSEqC (EN-50494)
Przełączanie dla konwertera fullband	15 (H) Volts
Sygnał tonowy do wyboru pasma	22kHz min 220mV
Pobór prądu	200mA @13,5V

Temperatura pracy	-30...+60C
Złącza	F
Masa	350g