

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/miernik-rover-hd-4-touch-dvb-ss2-dvb-tt2-dvb-c-p-18120.html>



Miernik Rover HD 4 Touch DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MISROVERHD4T

Opis produktu

Miernik HD TAB 4 Touch oferuje zaawansowane funkcje do pomiaru DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C, w porównaniu z wersją podstawową HD TAB 4 Easy, wyróżnia się dotykowym ekranem LCD, pomiarem DVB-T/T2-LITE/C2, wykresem konstelacji dla DVB-T/T2, pomiarem sygnału video oraz podglądem obrazu w ANALOG TV. Pomiar parametrów takich jak bBER, MER, PER. Funkcje miernika HD TAB 4 Touch prezentowane są na dotykowym kolorowym wyświetlaczu o przekątnej LCD 4,3". Miernik HD TAB 4 Touch marki Rover posiada funkcję przeskanowania wszystkich transponderów jednego satelity np. Astra – 19,2°E lub HotBird – 13.0°E i zapisania do pliku Excel parametrów (Power Level, MER, BER, bBER) dla każdej częstotliwości. Funkcja ta jest bardzo przydatna przy sporządzaniu protokołu odbioru wykonanej instalacji. Miernik HD TAB 4 Touch pozwala dokonywać pomiarów: DVB-T/T2; DVB-S/S2; DVB-C; DOLBY Audio AC3-DD+; MPEG i ACC audio; obrazy MPEG4 HD; analog V/A; video; moc sygnału cyfrowego; pełne widmo SAT-TV-CABLE; MER; BER; PER; SCR; konstelacja DVB-T/T2, DVB-S/S2.

Najważniejsze cechy miernika

- Dotykowy ekran LCD 4,3" TFT; 16:9 wysokiej rozdzielczości
- Wspólnie wejście dla wszystkich sygnałów RF
- Głowica DVB-S/S2, DVB-T/T2, DVB-C
- Pomiar sygnałów video oraz analogowych
- Obsługa DiSEqC, SCR&dCSS
- Podgląd obrazu LIVE MPEG2-4 SD&HD
- Spektrum z funkcją MAX HOLD dla DVB-S/S2, DVB-T/T2
- Konstelacja DVB-T/T2, DVB-S/S2
- Eksport pomiarów do pliku Excel
- Nawet do 3h ciągłej pracy na baterii

Pomiary i analiza widma

- Zakres częstotliwości pracy: TV 44-880 MHz, SAT 930-2150 MHz
- Dokładność pomiaru: 3 dB
- Impedancja wejściowa: 75 Ohm (wymienne złącze F)
- Zakres pomiaru mocy: TV + SAT od 30 do 100 dBμV, 120 dBμV z tłumieniem zewnętrznym
- Spektrum z funkcją MAX HOLD: pełna analiza widma z zapisem wartości maksymalnej i automatyczną informacją o poziomie referencyjnym
- Konstelacja: dla sygnałów TV/CATV i SAT
- Pomiar mocy sygnału cyfrowego, MER, BER, PER
- Pomiar sygnału analogowego, współczynnik V/A
- Podgląd obrazu MPEG2-4 SD&HD, szybkość transmisji video

Specyfikacja ogólna

- Dotykowy ekran 4,3" TFT, 16:9, wysokiej rozdzielczości
- Napięcie DC na wejściu RF: 5 – 12 – 18 – 24 V, DiSEqC, SCR, dCSS
- Zasilanie: zestaw baterii LiPo, do 3h ciągłej pracy
- Zewnętrzny zasilacz i ładowarka do baterii: 12/18 VDC, 1A
- Interfejs PC: USB (aktualizacja software i zarządzanie pamięcią)
- Oprogramowanie: SMART (darmowy program i aktualizacje)
- Metalowa obudowa + wodoodporny pokrowiec
- Wymiary (WxSxG): 120 x 185 x 45 mm (bez pokrowca)
- Waga: 1kg

Akcesoria w komplecie

- Etui
- Pasek na ramię
- Kabel USB do podłączenia do komputera

-
- Zasilacz do ładowania
 - Instrukcja Obsługi
 - Złącze F żeńskie
 - Przejściówka złącze BNC żeńskie – wtyk F żeński
 - Przejściówka złącze IEC żeńskie
 - Przejściówka szybkozłącze F męskie – złącze F żeńskie