

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/miernik-sat-gtmedia-freesat-v8-finder-2-black-p-101515.html>



Miernik SAT GTMEDIA FreeSAT V8 FINDER 2 BLACK

Cena	312,09 zł
Numer katalogowy	FREESATV8FINDER2_BLA
Kod EAN	5903031037524

Opis produktu

Miernik satelitarny GTMEDIA FreeSAT V8 Finder 2 BLACK

Kompaktowy i lekki miernik do pomiarów sygnału satelitarnego, wyposażony w intuicyjny dla użytkownika interfejs. Dzięki wbudowanej baterii zapewnia długie godziny pracy oraz dostęp do wszystkich funkcji potrzebnych do instalacji oraz testowania cyfrowej telewizji satelitarnej zarówno w domach jednorodzinnych jak i wielorodzinnych.

Najbardziej kompletny miernik sygnału z podglądem kanałów TV na żywo! Live TV

Głowica satelitarna:

- DVB-S/S2/S2X
- H.264 (8 bitów)
- PLP, MPEG2, MPEG4

3,5 calowy wyświetlacz LCD

Kolorowy wyświetlacz dzięki któremu w łatwy i szybki sposób dokonasz pomiarów sygnału satelitarnego z wszystkimi wymaganymi parametrami.

Kluczowe cechy:

- Ekran LCD FullHD 3.5 cala
- Głowica satelitarna: DVB-S2X/S2/S, zgodny z MPEG-2/MPEG-4
- Obsługa dekodowania sprzętowego H.264 (8-bitowego)
- Pomiar siły i jakości sygnału.
- Zainstalowane satelity wraz z częstotliwościami TP
- Wyszukiwanie w pętli
- Analizator konstelacji
- Analizator widma
- Obsługuje skanowanie Auto, Blind, Manual lub NIT
- Dźwięk do blokowania sygnału
- Automatyczne obliczanie kąta AZ,EL
- Obsługa: DISEQC 1.0/1.1/1.2, Unicable, ton 0/22kHz
- Zintegrowany głośnik
- Wejście i wyjście AV
- Wyjście obrazu HDMI
- Przypomnienie o niskim poziomie baterii
- Ochrona przed zwarciem LNB
- Bateria litowo-jonowa o pojemności 7.4V/4000mAh

-
- Obsługa ładowarki typu USB-C, obsługa szybkiego ładowania maks. 18W
 - Aktualizacja oprogramowania przez port USB
 - Łatwy do przenoszenia
 - Etui chroniące miernik z paskiem

AV Wyjścia

Typ konektora:3.5 mm jack
Wyjście Video:CVBS
Wyjście audio:Stereo Audio L/R Output

HD Wyjścia

Format:HD 1.3a
AV Wejścia
Typ konektora:3.5 mm jack
Video wejścia:CVBS
Audio wejścia: Stereo Audio L/R

Dekompresja wideo

MPEG-2 MP @ HL, MPEG-1 DECODING, MPEG-4 ASP @ L5 HD Resolution, H.264 MP & HP @ L4, HW JPEG DECODER
Resolving rate:PAL-25 frame @ 720*576,ntsc -30 frame @ 720*480
Signal Compatibility:Support conversion for Different Video Formats
Video Format:4: 3,16: 9,by pan & scan and letter box conversion
Audio Decompression:MPEG-1/2 Layer I/II
Audio Output Mode:Stereo,Mono,R/L

Porty serwisowe

Porty: USB-C i USB 2.0
System zarządzania plików:NTFS, FAT32, FAT16
Format plików: Media:TS,mkv,mp4,avi,flv,f4v,ts,m2ts,mov,3gp
Audio: wma,mp3
Pic: jpg,jpeg,bmp,img
PVR Option: Support recording TS files
WIFI Option: Support networking via USB WIFI
Zasilanie :LI-LON BATTERY: 7.4V/4000mAh
Pobór prądu: Rated 8W (No External Equipment)
Wymiary: 95*155*45mm; 320g
Akcesoria: Miernik, Instrukcja obsługi, Type-C, Etui
Temperatura: Operacyjna 0~ + 45°C; Przechowywania -10 ~ + 60°C

Zawartość zestawu:

- Miernik Freesat V8 Finder 2
- Kabel do ładowania USB-USB-C
- Etui ochronne + pasek
- Złączka F-szybka