

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/miernik-sygnalu-spacetronek-stc-33-combo-p-19909.html>



Miernik sygnału Spacetronek STC-33 Combo

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	SPSTC33COMBO
Kod EAN	5903031017977

Opis produktu

Miernik sygnału Spacetronek STC-33 Combo DVB-S/S2/T/T2/C/C2

STC-33 Combo to miernik wysokiej jakości, który pozwala na szybki i precyzyjny pomiar sygnału satelitarnego, naziemnego oraz kablowego DVB-S/S2/T/T2/C/C2. Niewielkie rozmiary powodują, że urządzenie jest poręczne i wygodne w użytkowaniu. Wbudowany kolorowy wyświetlacz 2,3" i przejrzysty interfejs sprawiają, że dokonywanie pomiarów jest niezwykle łatwe. Wewnętrzny akumulator pozwala na ciągłą pracę przez około 3 godziny.

Funkcje pomiarowe Spacetronek STC-33

Pomiar sygnału DVB-S/S2

- Pomiar siły i jakości kanałów DVB-S/S2
- Pomiar BER
- Ustawienia konwertera LNB: 9750-10600, 5150-5750, 5150, 9750, 10750, 11300, 10700, Niestandard
- Edycja satelit
- Analiza Spektrum
- Ustawienia kąta elewacji
- Ustawienia Diseqc

Pomiar sygnału DVB-T/T2

- Pomiar siły i jakości kanałów DVB-T/T2
- Pomiar BER
- Auto Scan
- Lista kanałów RF
- Wykaz poziomu sygnału na 6 kanałach naraz
- Analiza Spektrum
- Ustawienia zasilania na DVB-T/T2: 0V, 5V, 12V, 18V

Pomiar sygnału DVB-C/C2

- Pomiar siły i jakości kanałów DVB-C/C2
- Auto Scan
- Lista kanałów RF
- Analiza Spektrum

Specyfikacja techniczna

- 2,3" (6 cm) kolorowy wyświetlacz TFT LCD
- Pomiar DVB- S / -S2 / -T / -T2 / -C / -C2
- DiSEqC 1.0 / 1.1 / 1.2 / USALS
- Unicable ready
- DVB-S Zakres częstotliwości : 950 - 2150 MHz
- DVB-S Napięcie LNB : 13/18 V , max . 500 mA
- Poziom wejścia DVB-S : min . 35 dBμV
- Poziom wyjściowy DVB-S : max . 90 dBμV
- Zakres DVB-T / -C Częstotliwość: 44 MHz ~ 870 MHz
- Rezystancja wejściowa : 75 Ω
- Obliczanie obrotu i pochylenia kąta anteny
- Wyświetlanie dBμV / CNR / BER siłę / sygnału i jakość
- RF Zakres poziom wejściowy : 30 dBμV ~ 100 dBμV
- Poziom wejścia RF Dokładność : +/- 2dB
- SNR : 20 ~ 40 dB dB +/- 2 dB
- BER : 1.0 E -3 ~ 1.0 E -9
- Rezystancja wejściowa : 75 Ω
- Analiza widma i Konstelacji
- Wbudowane głośniki
- Akumulator Li-Ion (7,4 V / 1400 mA / h) do 3 godzin - czas pracy / 3 godz - czas ładowania
- Menu w językach : polskim
- Zaprogramowana lista kanałów
- W zestawie znajduje się pokrowiec chroniący urządzenie przed warunkami atmosferycznym
- Mini USB (Aktualizacja listy kanałów telewizji satelitarnej i / Aktualizacje oprogramowania sprzętowego)
- wejście LNB
- wejście ANT
- Zasilanie DC (AC 100 - 240 V / DC 12 V @ 1 A)

Zawartość zestawu

- Miernik Spacetronek STC-33 Combo
- Zasilacz 230 V
- Ładowarka samochodowa (12 V)
- Pokrowiec ochronny z paskiem do przenoszenia
- Instrukcja obsługi na płycie CD
- Łącznik gniazdo F - gniazdo F (beczka)
- Gniazdo F - gniazdo TV (przejście)

Przegląd funkcji miernika Spacetronek STC-33 Combo (video)

link: <https://www.youtube.com/watch?v=YtA8tYQg2hM>

Instrukcja obsługi

Instrukcja obsługi dostępna w [języku polskim](#), [języku angielskim](#) oraz [języku niemieckim](#).