

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/modulator-cyfrowy-johansson-5531-hdmi-dvb-t-p-105838.html>



# Modulator cyfrowy Johansson 5531 HDMI DVB-T

|                  |                 |
|------------------|-----------------|
| Cena             | 9 492,99 zł     |
| Numer katalogowy | STJOHANSSON5531 |

## Opis produktu

Modulator ProHDMI z 4 wejściami HDMI i 1 koncentrycznym portem wyjściowym z 2 niezależnymi wyjściami MUX (DVB-T / ISDB-T). Przesyła wysokiej jakości wideo i optymalizuje wrażenia wideo dzięki modulatorom ProHDMI. HDMI to RF to profesjonalny przetwornik stacji czołowej z 4 wejściami HDMI. Zmieniając przepływność poprzez łatwy w obsłudze wbudowany serwer internetowy, możesz zoptymalizować wrażenia wideo swoich odbiorców.

### WEJŚCIA

|                     |   |                      |
|---------------------|---|----------------------|
| Liczba wejść        | - | 4 x HDMI 1.3         |
| Rozdzielczość video | - | 576i do 1080p        |
| Kodowanie video     | - | H264/AVC             |
| Kodowanie audio     | - | MPEG1 Layer II / AAC |
| Typ złącza          | - | HDMI Type A          |
| Wyjście: RF         |   |                      |

|                       |      |                      |
|-----------------------|------|----------------------|
| Częstotliwość kanałów | MHz  | 174 - 1218           |
| Poziom wyjściowy      | dBμV | 55 - 99 (adjustable) |

|     |    |         |
|-----|----|---------|
| MER | dB | Typ. 38 |
|-----|----|---------|

| USTAWIENIA WYJŚCIOWE |      |                                  | ISDB-T                       | ATSC-C |
|----------------------|------|----------------------------------|------------------------------|--------|
| Typ wyjść            | -    | DVB-C                      DVB-T |                              |        |
| Bitrate              | Mbps | 2 - 23                           | 6                            | -      |
| Pasma                | MHz  | -                                | 6, 7 lub 8                   | -      |
| Konstelacja          | -    | -                                | COFDM (QPSK / 16QAM / 64QAM) | -      |

|                        |     |                                     |                                  |   |
|------------------------|-----|-------------------------------------|----------------------------------|---|
|                        |     | 64QAM)                              | Code rate, Guard Interval, 2K-8K | - |
| Inne ustawienia        | -   | -                                   | Code rate, Guard Interval, 2K-8K |   |
| Złącza                 | -   | Przód:                              |                                  |   |
|                        |     | - Wyjścia: RF + Loopthrough         |                                  |   |
|                        |     | - Zarządzanie: 1 x RJ-45 (Ethernet) |                                  |   |
|                        |     | - Zasilanie DC                      |                                  |   |
|                        |     | Tył:                                |                                  |   |
|                        |     | - wyjścia HDMI: 4 x HDMI 1.3        |                                  |   |
| Zasilanie              | VDC | 15                                  |                                  |   |
| Pobór prądu            | A   | 1,2                                 |                                  |   |
| Temperatura operacyjna | °C  | 0 to + 40                           |                                  |   |
| Wymiary                | -   | 5 RU x 8 TE x 330 mm                |                                  |   |

**Do pobrania:**  
**Instrukcja obsługi**  
<https://dmtrade.pl/katalogi/johansson/instr5520.pdf>