

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/modulator-hdmi-spacetronek-hdmod-10-micro-p-103301.html>



Modulator HDMI Spacetronek HDMOD-10 Micro

Numer katalogowy

MDSPH-HDMOD10-MICRO

Kod EAN

5903031038361

Opis produktu

Cyfrowy Modulator HDMI do DVB-T Spacetronek HDMOD-10 Micro

Modulator HDMOD został opracowany w celu dostosowania naziemnej telewizji cyfrowej. Integruje MPEG-4 kodowaniem i modulacją AVC/H.264 w celu konwersji sygnałów audio/wideo na wyjście RF DVB-T. Jest to idealne rozwiązanie aby przesłać sygnał HD z odbiorników satelitarnych, kamer lub media playerów do telewizora lub dekodera. Modulator posiada czterocyfrowy wyświetlacz oraz 6 przycisków, które pozwalają na intuicyjne sterowanie i wprowadzanie ustawień.

Porty wbudowane w modulatorze HDMOD-10

Urządzenie zostało wyposażone w **wejście HDMI**, przez które możemy podłączyć źródło sygnału oraz **port wyjściowy RF**, aby ten sam sygnał przesłać dalej. Urządzenie wymaga zasilania (zasilacz dołączony do zestawu), dlatego wejście DC 5V również znajduje się w urządzeniu. Oprócz tego modulator posiada **port USB**, który umożliwia podłączenie komputera w celu aktualizacji oraz **uziemiaenie**.

Panel przedni HDMOD-10

Na przednim panelu HDMOD firmy Spacetronek znajdziemy **przyciski nawigacyjne**, dzięki którym możemy w prosty sposób zarządzać parametrami. **Wbudowany wyświetlacz** pomaga sprawnie zmieniać parametry, które możemy wybierać za pomocą przycisków do **wyboru ustawień**.

Jak podłączyć modulator HDMI HDMOD-10?

Podłączenie modulatora jest bardzo intuicyjne i można to zrobić tak jak na poniższych schematach. Modulator idealnie sprawdzi się w sytuacji, gdy chcemy transmitować sygnał HD z odbiorników satelitarnych, kamer lub media playerów do odbiornika TV lub dekodera. Urządzenie może być również używane szeregowo z innym modulatorem, dzięki czemu można dowolnie zwiększać liczbę kanałów w kablu koncentrycznym.

Najważniejsze cechy:

- Wysoki poziom integracji, wysoka wydajność,
- W pełni funkcjonalny, zintegrowany projekt
- Jedno wejście modulatora, który konwertuje źródło HD na kanał DVB-T
- Standardowa modulacja COFDM i kodowanie H.264
- Kompatybilność wielu formatów wideo, w tym 720p / 1080p
- Szerokość pasma: 7/8MHz
- Zakres częstotliwości: 174 ~ 862MHz
- Ciągły regulowany sygnał RF zakres poziomu wyjściowego od 70dBuV do 100dBuV, 1dBuV

-
- Ekran LCD
 - Mały rozmiar i niewielka waga
 - Przyjazny dla użytkownika w konfiguracji i kontroli
 - Do montażu na ścianie

Specyfikacja techniczna:

- Standard:DVB-T
- Konstelacja: 64QAM 2K/8K
- Przedział ochronny: 1/32
- Kod: 2/3
- Poziom RF: 70 ~ 100 dBuV
- Jakość modulatora MER: ± 30 dB
- Tłumik: 0-15 dB
- Impedancja wyjściowa: 75 Ω
- Kompresja: H.264 - bitrate 5-15 mb/s
- Rozdzielczość wideo: 1920 * 1080_60P, 1920 * 1080_50P; 1920 * 1080_60i, 1920 * 1080_50i; 1280 * 720_60p, 1280 * 720_50P
- Złącze: HD
- Źródło zasilania DC 12V/1A

Zawartość zestawu

- Modulator cyfrowy HDMOD-10 Micro
- Zasilacz DC
- Kabel USB - Mini USB
- Instrukcja w języku polskim i angielskim.