

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/multiswitch-nevoswitch-televes-msw-9x9x12-714602-p-18238.html>



Multiswitch Nevoswitch Televes MSW 9x9x12 714602

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	MS0912TELEVES
Kod EAN	8424450173084

Opis produktu

Gama multiswitchy 9-wyjściowych z 8, 12, 16, 24 i 32 wyjściami. Wyposażone w 9 wyjść dla rozbudowania instalacji w formie kaskadowym, zwiększając w ten sposób liczbę użytkowników. Rodzaj zastosowania (konfiguracja gwiazdy lub kaskady) wybierany jest za pomocą wbudowanego przełącznika. W gamie dostępny jest również wzmacniacz 9-wyjściowy (8sat + naziemne) o wzmacnieniu 25dB w sat oraz 27 dB w DVB-T z przejściem zasilania.

Nowa seria NevoSwitch

(... odlewana obudowa o podwyższonym ekranowaniu, ... przeloty sygnałów, ... regulacje poziomów na wyjściach etc)

Multiswitch nie zawiera w zestawie zasilacza.
Zasilacz jest wymagany do poprawnego działania multiswitcha.
Polecamy uniwersalny zasilacz: Liteon 12V 3,33A DC 5,5/2,1mm.

<https://www.dmtrade.pl/p13625.zasilacz-impulsowy-do-multiswitchy-televes-liteon-12v-3-33a-dc-5-5-2-1mm.html>

Cechy wyróżniające:

- Obudowa z zamak'u - lepsze ekranowanie i wyprowadzanie ciepła.
- Instalacja w topologii gwiazdy lub kaskady.
- Regulowane wzmacnienie IF +10dB dla każdej grupy 8 użytkowników, wyrównujące proporcje w sieci kablowej.
- Zdalne zasilanie poprzez wejścia i wyjścia.
- Tryb ECO - zużycie prądu zmniejsza się wraz ze spadkiem liczby podłączonych użytkowników.

Główne cechy:

- Kompaktowy design: większ liczba wyjść w małej przestrzeni.
- Konfiguracja w topologii gwiazdy / kaskady: jedno urządzenia dla różego typu instalacji.
- Niezależne wzmacnienie każdej linii (8sat + 1DVB-T).
- Wiele opcji zasilania (Jack, przez kolumnę kasakady, wejście lub wyjście naziemne oraz złącza użytkownika)
- Regulowane wzmacnienie i korekcja - optymalne dostosowanie do właściwości sieci.

N.K.			714602
Rodzaj			9x9x12
Poziom wejściowy	dBμV	SAT	102
		RF	104
Straty przejścia	dB	SAT	6
		RF	4
Straty odgałęzienia 1..8 / 9..16 / 17..24 / 25..32 *1	dB (typ.)	SAT	3 / 6 / . / .
		RF	2 / 5 / . / .
		RP	40

Zasilanie	Vdc			12	
Izolacja	dB	H/V		>30	
		Users		>25	
Przejście DC				In-Out / Out-In	
Pobór prądu DC	mA	Zasilacz	Niskie Wzmocnienie	80	
			Wysokie Wzmocnienie	Kaskadowy	130
				Końcowy	195
		Odbiornik			33
Temperatura pracy	°C			-5....+45 °C	
Waga	g			1500	
Wymiary (Anc x Alt x Pro)	mm			208x253x30	