

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/obrotnica-sg-2100-diseqc-102-powystawowa-p-18370.html>



Obrotnica SG-2100 DiseqC 1.02 powystawowa

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	OBMSG-2100POW
Kod EAN	5903031028447

Opis produktu

UWAGA!!! Produkt praktycznie nowy, pochodzi ze zwrotu, ale sprawdzony i w pełni sprawny. Jedynie to nosi ślady od skręcenia po cybancie

Sterowanie DISEqC 1.2 , nie wymaga stosowania pozycjonera, pamięć 60 pozycji, zasięg obrotu 140 stopni, maksymalny rozmiar czaszy 1.20 m, funkcja „GO TO X”

- Współpraca z tunerami TV SAT wyposażonymi w system DISEqC 1.2
- Zasilanie i sterowanie jednym kablem koncentrycznym (tym samym co konwerter LNB)
- Zwarta konstrukcja
- Niski poziom hałasu
- Regulowane ograniczniki mechaniczne
- Zalecana średnica anteny max. 1.2 m
- Funkcja "Goto X"

Opis produktu

- sterowanie sygnałem DiSEqC1.2
- nie wymaga dodatkowego pozycjonera
- zasilany napięciem zasilania konwertera
- klawisz do ręcznego ustawiania podczas instalacji
- możliwość instalacji anten o przekroju do 1,2m
- prędkość kątowna 1,9-2,5 st./sek
- kąt elewacji 25-75st.
- średnica uchwytu dla anteny 55mm
- długość uchwytu dla anteny 160mm
- możliwość montażu na maszcie o przekroju 35-65mm
- przycisk do ręcznego obrotu w prawo lub lewo
- bardzo cicha i precyzyjna

Dane techniczne

Średnica anteny	max. 1.2 m
Kąt obrotu	70 stopni na wschód 70 stopni na zachód (140 stopni) regulowane
Kąt elewacji	25 stopni 75 stopni
Napięcie wejście/ wyjście	13/18 V DC
Pobór prądu	50 mA (tryb czuwania), 200 mA (tryb normalny), 350 mA (max)
Prędkość obrotowa	1.9 stopni/sek. (przy 13 V); 2.5 stopni/ sek. (przy 18 V)
Liczba pozycji satelitów	60
Gniazda	typ F
Protokół sterowania	DISEqC 1.2
Funkcja synchronizacji	tak

Funkcja " Goto position 0"	tak
Funkcja " Goto X"	tak
Czujnik pozycji	efekt Halla
Ogranicznik wschodni/ zachodni	ustawiany mechanicznie i programowo
Przyciski	wschód/zachód/reset
Waga netto	2.83 kg