

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ropam-centrala-alarmowa-neolte-ip-64-p-129962.html>

ROPAM CENTRALA ALARMOWA NEOLTE-IP-64

Numer katalogowy	37749
Kod producenta	NeoLTE-IP-64
Kod EAN	5903317818656
Obsługiwana urządzeń bezprzewodowych	Wbudowany
Stopień zabezpieczenia	Grade 2
Ilość wejść płyty (max)	16-64
Maksymalna ilość wyjść	5
Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi	Wbudowany
Rodzaj centrali	Przewodowa
Maksymalna liczba ekspanderów	32
Wbudowany zasilacz	Nie
Komunikacja na linii analogowej telefonicznej	Tak
Obsługa przez SMS	Wbudowany
Obsługa przez internet	Wbudowany
Rodzina	JABLOTRON 10
Komunikacja GSM	Tak
Ilość obsługiwanych stref	8
Maksymalna ilość użytkowników	32
Maksymalna ilość wejść	64
Manipulatory	TPR-4x/4xS / TK-4x
Obsługa przez aplikację	Wbudowany
Obsługa pilotami	Wbudowany
Ilość wyjść płyty (max)	8-40
Zasilacz	Brak
Komunikacja TCP/IP	Wbudowany
Programowanie lokalne/zdalne	Wbudowany
Certyfikat EN50131	Grade2

Opis produktu

ROPAM CENTRALA ALARMOWA NEOLTE-IP-64

Model: NeoLTE-IP-64

Najważniejsze cechy

- 4 niezależne strefy z dwoma typami czuwania: pełne lub nocne,
- **16-64 wejść programowalnych**, rozbudowa przez ekspandery wejść, panele dotykowe,
- **8-40 wyjść programowalnych**, rozbudowa przez ekspandery wyjść, + **obsługa do 32 modułów roletowych** (magistralowe lub radiowe),
- centrala hybrydowa: przewodowa + system bezprzewodowy Ari,
- obsługa do 32 użytkowników (1 główny +31), 8 numerów telefonów, 8 e-mail,
- obsługa do 4 paneli dotykowych (serii TPR-4) lub klawiatur dotykowych (TK-4),
- **modem LTE obsługa sieci 4G i 2G, (LTE-FDD: B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28, GSM: 850/900/1800/1900 MHz)**
- **w przypadku wersji Neo-IP-64 możliwość późniejszej rozbudowy o moduł EXP-LTE,**
- **wbudowany moduł WIFI (w standardzie 802.11 b/g/n, 2.4 GHz, z anteną na obudowę),**
- komunikacja IP: WIFI/LAN kanał podstawowy, kanały zapasowe: GPRS/LTE (NeoLTE-IP-64),
- opcja połączenia przewodowego LAN poprzez ekspander: EXP-LAN,
- dedykowana aplikacja mobilna **RopamNeo**, do nadzoru online oraz zdalnego sterowania,
- 2 magistrale komunikacyjne RopamNET do podłączenia paneli dotykowych, modułów rozszerzeń,
- 1 magistrala TSR do podłączenia czujników temperatury i wilgotności,
- 4 timery z kalendarzem, do sterowania i automatyki,
- wbudowany LogicProcessor do tworzenia zaawansowanych funkcji logicznych,
- programowanie: lokalne przez micro USB lub WIFI/ETH, zdalne przez GPRS/IP lub LTE w zależności od wersji,
- obsługa kodów USSD (kontrola kart pre-paid),
- wygodne rozłączne złącza zaciskowe, pogrupowane wg portów,
- możliwość aktualizacji oprogramowania poprzez kabel USB lub WiFi,
- **zasilanie 12V DC, do zasilania wymagany nadzorowany zasilacz systemowy PSR-ECO-5012-RS lub PSR-ECO-2012,**