

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rozgaleznik-ax-bve-30-01-7324-p-124230.html>



ROZGAŁĘŻNIK AX BVE 30-01; 7324

Numer katalogowy	7324
Kod producenta	ROZGAŁĘŻNIK AX BVE 30-01
Kod EAN	7611682240306
Ilość wejść	1
Ilość wyjść	3
Przesył zasilania	Nie

Opis produktu

ROZGAŁĘŻNIK AX BVE 30-01; 7324

Model: ROZGAŁĘŻNIK AX BVE 30-01

NAJWAŻNIEJSZE CECHY

- duże tłumienie odbić
- rozgaleźnik zoptymalizowany dla usług multimedialnych
- połączone piny sygnałowe
- dołączony plastikowy uchwyt

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- **Nazwa produktu:** Rozgaleźnik BVE 30-01
- **Ilość wyjść:** 3
- **Tłumienie dla 40MHz:** 5,5
- **Tłumienie dla 470MHz:** 5,6
- **Tłumienie dla 862MHz:** 6,0
- **Tłumienie dla 1000MHz:** 6,2
- **Izolacja wewn. dla 40MHz:** 20
- **Izolacja wewn. dla 470MHz:** 30
- **Izolacja wewn. dla 862MHz:** 25
- **Izolacja wewn. dla 1000MHz:** 25
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 40MHz:** 20
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 470MHz:** 23
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 862MHz:** 23
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 1000MHz:** 23
- **Tłumienie odbić od wyjścia dla 40MHz:** 20
- **Tłumienie odbić od wyjścia dla 470MHz:** 23
- **Tłumienie odbić od wyjścia dla 862MHz:** 20
- **Tłumienie odbić od wyjścia dla 1000MHz:** 20
- **Wymiary:** 89x55x30mm