

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rozgaleznik-ax-bve-40-01-7325-p-124231.html>

ROZGAŁĘŻNIK AX BVE 40-01; 7325



Cena	34,98 zł
Dostępność	Aktualnie niedostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7325
Kod producenta	ROZGAŁĘŻNIK AX BVE 40-01
Kod EAN	7611682240504
Ilość wyjść	4
Przesył zasilania	Nie
Ilość wejść	1

Opis produktu

ROZGAŁĘŻNIK AX BVE 40-01; 7325

Odkryj nowoczesny rozgałęźnik AX BVE 40-01, który zaspokoi potrzeby najbardziej wymagających użytkowników. Dzięki zaawansowanej technologii i starannemu wykonaniu, ten produkt zapewnia doskonałą jakość sygnału oraz optymalne warunki dla multimedialnych usług.

Korzyści z zakupu

- Wysoka jakość sygnału, dzięki połączonym pinom sygnałowym.
- Duże tłumienie odbić, co znacząco poprawia jakość transmisji.
- Optymalizacja dla usług multimedialnych, co sprawia, że idealnie sprawdzi się w każdym domu.

Specyfikacja techniczna

- **Nazwa produktu:** Rozgałęźnik AX BVE 40-01
- **Waga:** 0.1 kg
- **Ilość wyjść:** 4
- **Tłumienie dla 40MHz:** 5 dB
- **Tłumienie dla 470MHz:** 6 dB
- **Tłumienie dla 862MHz:** 6 dB
- **Tłumienie dla 1000MHz:** 6.2 dB
- **Izolacja wewn. dla 40MHz:** 25 dB
- **Izolacja wewn. dla 470MHz:** 30 dB
- **Izolacja wewn. dla 862MHz:** 25 dB
- **Izolacja wewn. dla 1000MHz:** 25 dB
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 40MHz:** 20 dB
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 470MHz:** 23 dB
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 862MHz:** 23 dB
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 1000MHz:** 23 dB
- **Tłumienie odbić od wyjścia dla 40MHz:** 20 dB
- **Tłumienie odbić od wyjścia dla 470MHz:** 23 dB
- **Tłumienie odbić od wyjścia dla 862MHz:** 20 dB
- **Tłumienie odbić od wyjścia dla 1000MHz:** 20 dB
- **Wymiary:** 89 x 55 x 30 mm