

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/rozgaleznik-axing-bve-8-02-7327-p-124233.html>

ROZGAŁĘŻNIK AXING BVE 8-02; 7327



Cena	50,40 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	7327
Kod producenta	ROZGAŁĘŻNIK AXING BVE 8-02
Kod EAN	7611682240900
Ilość wyjść	8
Przesył zasilania	Nie
Ilość wejść	1

Opis produktu

ROZGAŁĘŻNIK AXING BVE 8-02; 7327

Rozgałęźnik AXING BVE 8-02 to idealne rozwiązanie dla wszystkich, którzy cenią sobie wysoką jakość sygnału. Dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji, produkt ten zapewnia niezawodne rozdzielanie sygnału, co sprawia, że jest doskonałym wyborem do zastosowań multimedialnych.

Korzyści z użytkowania

- Optymalizacja dla usług multimedialnych, co przekłada się na lepszą jakość obrazu i dźwięku.
- Połączane piny sygnałowe, które minimalizują straty sygnału i zwiększają trwałość połączeń.
- Duże tłumienie odbić, co zapewnia stabilność sygnału i eliminuje zakłócenia.

Specyfikacja techniczna

- **Nazwa produktu:** Rozgałęźnik AXING BVE 8-02
- **Waga produktu:** 0.1000 kg
- **Ilość wyjść:** 8
- **Tłumienie dla 40 MHz:** 9 dB
- **Tłumienie dla 470 MHz:** 11 dB
- **Tłumienie dla 862 MHz:** 11.5 dB
- **Tłumienie dla 1000 MHz:** 12 dB
- **Izolacja wewnętrzna dla 40 MHz:** 30 dB
- **Izolacja wewnętrzna dla 470 MHz:** 30 dB
- **Izolacja wewnętrzna dla 862 MHz:** 25 dB
- **Izolacja wewnętrzna dla 1000 MHz:** 22 dB
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 40 MHz:** 18 dB
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 470 MHz:** 20 dB
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 862 MHz:** 20 dB
- **Tłumienie odbić od wejścia dla 1000 MHz:** 20 dB
- **Tłumienie odbić od wyjścia dla 40 MHz:** 18 dB
- **Tłumienie odbić od wyjścia dla 470 MHz:** 20 dB
- **Tłumienie odbić od wyjścia dla 862 MHz:** 18 dB
- **Tłumienie odbić od wyjścia dla 1000 MHz:** 18 dB
- **Wymiary:** 142 x 64 x 32 mm