

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-czujka-ruchu-pir-slim-pir-pet-p-126871.html>

SATEL CZUJKA RUCHU PIR SLIM-PIR-PET

Cena	84,48 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23467
Kod producenta	SLIM-PIR-PET
Kod EAN	5905033334311
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych
Rodzaj czujnika ruchu	PIR
Zasięg detekcji czujnika	12
Rodzina	ABAX
Odporność na zwierzęta	Tak
Stopień zabezpieczenia	Grade 2
Antymasking	Nie
Zasilanie:	12V
Zalecane miejsce instalacji	Bezpośrednio na ścianie
Grade2	Tak
Rodzaj detekcji	PIR
Rodzaj podłączenia	Przewodowy
Kolor czujnika	Biały
Temperatura pracy	-10°C...+55°C

Opis produktu

SATEL CZUJKA RUCHU PIR SLIM-PIR-PET

Odkryj nowy wymiar ochrony swojego domu dzięki czujce ruchu SATEL SLIM-PIR-PET. To zaawansowane urządzenie, które zapewnia niezawodne wykrywanie ruchu, dostosowane do Twoich potrzeb. Dzięki innowacyjnej technologii, czujka zapewnia bezpieczeństwo, na które zasługujesz.

Korzyści z użytkowania:

- Skuteczna detekcja ruchu w chronionym obszarze.
- Odporność na ruch zwierząt o wadze do 20 kg.
- Możliwość regulacji czułości, co pozwala dostosować czujkę do różnych warunków.
- Nowoczesny cyfrowy algorytm detekcji, który minimalizuje fałszywe alarmy.
- Wbudowany wskaźnik LED z możliwością wyboru koloru świecenia.

Specyfikacja techniczna:

- **Napięcie zasilania:** 12 V DC ($\pm 15\%$)
- **Wykrywalna prędkość ruchu:** 0,3...3 m/s
- **Zakres temperatur pracy:** -10°C...+55°C
- **Zalecana wysokość montażu:** 2,4 m

-
- **Pobór prądu w stanie gotowości:** 8 mA
 - **Maksymalny pobór prądu:** 23 mA
 - **Masa:** 100 g
 - **Maksymalna wilgotność:** 93±3%
 - **Wymiary:** 62 x 137 x 42 mm
 - **Klasa środowiskowa wg EN50130-5:** II
 - **Czas sygnalizacji alarmu:** 2 s
 - **Spełniane normy:** EN 50131-1, EN 50131-2-2, EN 50130-4, EN 50130-5
 - **Rezystory parametryczne:** 2 x 1,1 kΩ
 - **Czas rozruchu:** 30 s
 - **Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-2:** Grade 2
 - **Obszar detekcji:** 12 m x 13 m, 90°
 - **Wyjścia alarmowe:** (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne) 40 mA / 24 V DC
 - **Wyjścia sabotażowe:** (NC) 100 mA / 30 V DC