

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-dualna-czujka-ruchu-pirmw-slim-dual-luna-pet-p-126878.html>

SATEL DUALNA CZUJKA RUCHU PIR+MW SLIM-DUAL-LUNA-PET

Cena	247,52 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	23476
Kod producenta	SLIM-DUAL-LUNA-PET
Kod EAN	5905033334397
Temperatura pracy	-10°C...+55°C
Zasilanie:	12V
Zalecane miejsce instalacji	Bezpośrednio na ścianie
Grade2	Tak
Rodzaj detekcji	PIR+MW
Rodzaj podłączenia	Przewodowy
Kolor czujnika	Biały
Współczynnik ochrony obudowy	Brak danych
Rodzaj czujnika ruchu	PIR + MW
Zasięg detekcji czujnika	12
Rodzina	MICRA
Odporność na zwierzęta	Nie
Stopień zabezpieczenia	Grade 2
Antymasking	Nie

Opis produktu

SATEL DUALNA CZUJKA RUCHU PIR+MW SLIM-DUAL-LUNA-PET

Odkryj nową jakość detekcji ruchu dzięki czujce SATEL SLIM-DUAL-LUNA-PET. To innowacyjne urządzenie łączy w sobie dwa typy czujników: pasywny czujnik podczerwieni (PIR) oraz czujnik mikrofalowy (MW). Dzięki temu zyskujesz pewność, że każdy ruch w chronionym obszarze zostanie wykryty.

Korzyści z użytkowania:

- Wysoka precyzja detekcji dzięki zastosowaniu dwóch różnych technologii.
- Możliwość dostosowania czułości detekcji do indywidualnych potrzeb.
- Funkcja oświetlenia z wykorzystaniem diod LED, co zwiększa komfort użytkowania.
- Odporność na ruch zwierząt o wadze do 20 kg w podstawowym trybie pracy.
- Możliwość zdalnego sterowania parametrami czujki.

Specyfikacja techniczna:

- **Napięcie zasilania:** 12 V DC (±15%)
- **Wykrywalna prędkość ruchu:** 0,3...3 m/s

-
- **Zakres temperatur pracy:** -10°C...+55°C
 - **Zalecana wysokość montażu:** 2,4 m
 - **Pobór prądu w stanie gotowości:** 14 mA
 - **Maksymalny pobór prądu:** 100 mA
 - **Masa:** 144 g
 - **Maksymalna wilgotność:** 93±3%
 - **Wymiary:** 62 x 137 x 42 mm
 - **Klasa środowiskowa wg EN50130-5:** II
 - **Czas sygnalizacji alarmu:** 2 s
 - **Spełniane normy:** EN 50131-1, EN 50131-2-4, EN 50130-4, EN 50130-5
 - **Częstotliwość mikrofal:** 24,125 GHz
 - **Stopień zabezpieczenia wg EN50131-2-4:** Grade 2
 - **Rezystory parametryczne:** 2 x 1,1 kΩ / 2 x 4,7 kΩ / 2 x 5,6 kΩ
 - **Czas rozruchu:** 30 s
 - **Obszar detekcji:** 12 m x 13 m, 90°
 - **Wyjścia alarmowe:** (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne) 40 mA / 24 V DC
 - **Wyjścia sabotażowe:** (przełącznik NC, obciążenie rezystancyjne) 40 mA / 24 V DC