

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-dualna-czujka-ruchu-pirmw-slim-dual-luna-pet-p-98546.html>

## SATEL DUALNA CZUJKA RUCHU PIR+MW SLIM-DUAL-LUNA-PET

Cena	<b>247,52 zł</b>
Numer katalogowy	<b>23476</b>
Kod producenta	<b>SLIM-DUAL-LUNA-PET</b>
Kod EAN	<b>5905033334397</b>
Funkcja antymaskingu	<b>Nie</b>
Cyfrowa kompensacja temperatury	<b>Tak</b>
Zalecana wysokość montażu	<b>2,4m</b>
Inne unikalne cechy	<b>wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 kΩ / 2 x 4,7 kΩ / 2 x 5,6 kΩ)</b>
Dedykowany uchwyt	<b>Brak</b>
Rodzaj optyki	<b>Fresnel</b>
Odporność na zwierzęta	<b>Nie</b>
Zasięg czujnika	<b>12m x 13m</b>
Czas sygnalizacji alarmu	<b>2 sek.</b>
Klasa środowiskowa wg EN50130-5	<b>II</b>
Maksymalny pobór prądu	<b>100 mA</b>
Wykrywalna prędkość ruchu	<b>0,3...3 m/s</b>
Rodzaj pyroelementu	<b>Pojedynczy</b>
Rodzaj detekcji	<b>PIR+MW</b>
Zasięg detekcji czujnika	<b>12 m</b>
Zalecane miejsce instalacji	<b>Bezpośrednio na ścianie</b>
Pobór prądu w stanie gotowości	<b>14 mA</b>
Współczynnik ochrony obudowy	<b>Brak danych</b>
Napięcie zasilania urządzenia	<b>12 V</b>

### Opis produktu

#### SATEL DUALNA CZUJKA RUCHU PIR+MW SLIM-DUAL-LUNA-PET

- Model: SLIM-DUAL-LUNA-PET
- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Zalecane miejsce instalacji: Bezpośrednio na ścianie
- Zasięg detekcji czujnika: 12 m
- Współczynnik ochrony obudowy: Brak danych

- 
- Rodzaj detekcji: PIR+MW
  - Rodzaj pyroelementu: Pojedynczy
  - Wykrywalna prędkość ruchu: 0,3...3 m/s
  - Pobór prądu w stanie gotowości: 14 mA
  - Maksymalny pobór prądu: 100 mA
  - Klasa środowiskowa wg EN50130-5: II
  - Czas sygnalizacji alarmu: 2 sek.
  - Zasięg czujnika: 12m x 13m
  - Odporność na zwierzęta: Nie
  - Cyfrowa kompensacja temperatury: Tak
  - Funkcja antymasking: Nie
  - Rodzaj optyki: Fresnel
  - Dedykowany uchwyt: Brak
  - Inne unikalne cechy: wbudowane rezystory parametryczne (2EOL: 2 x 1,1 kΩ / 2 x 4,7 kΩ / 2 x 5,6 kΩ)
  - Zalecana wysokość montażu: 2,4m