

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/satel-plyta-glowna-perfecta-16-p-125571.html>

SATEL PŁYTA GŁÓWNA PERFECTA 16



Cena	589,15 zł
Numer katalogowy	13238
Kod producenta	PERFECTA 16
Kod EAN	5905033332980
Zasilacz	2A
Komunikacja TCP/IP	Nie
Programowanie lokalne/zdalne	Wbudowany
Certyfikat EN50131	Grade2
Komunikacja GSM	Wbudowany
Ilość obsługiwanych stref	2
Maksymalna ilość użytkowników	15
Komunikacja GPRS	Wbudowany
Manipulatory	PRF-LCD
Maksymalna ilość wejść	16
Obsługa pilotami	Możliwość rozbudowy
Obsługa przez aplikację	Wbudowany
Ilość wyjść płyty (max)	12
Komunikacja na linii analogowej telefonicznej	Nie
Obsługa przez SMS	Wbudowany
Obsługa przez internet	Nie
Rodzina	Perfecta
Obsługiwane urządzenia bezprzewodowych	Nie
Stopień zabezpieczenia	Grade 2
Ilość wejść płyty (max)	16
Komunikacja Wi-Fi	Nie
Obsługa brelokami-kartami zbliżeniowymi	Nie
Maksymalna ilość wyjść	12
Maksymalna liczba ekspanderów	1
Rodzaj centrali	Przewodowa
Wbudowany zasilacz	Tak

Opis produktu

SATEL PŁYTA GŁÓWNA PERFECTA 16

Model: PERFECTA 16

Najważniejsze cechy

- Zgodność z EN 50131 Grade 2
- Od 8 do 16 wejść programowalnych przewodowych:
- Wybór konfiguracji: NO, NC, EOL, 2EOL/NO, 2EOL/NC
- Możliwość obsługi czujek roletowych i wibracyjnych
- Od 4 do 12 wyjść programowalnych przewodowych
- 2 wyjścia zasilające na płycie głównej
- Wbudowane moduły:
- GSM/GPRS z 2 gniazdami SIM (SMS, monitoring do stacji, aplikacja mobilna, powiadomienia PUSH)
- Głosowy (odtwarzanie komunikatów głosowych na potrzeby powiadamiania telefonicznego)
- Akustycznej weryfikacji alarmu (nasłuchiwanie dźwięków)
- Podział systemu na 2 strefy:
- 3 tryby dozoru w każdej strefie
- Możliwość przypisania wejścia do dwóch stref
- Sterowanie przez użytkownika lub za pomocą timerów
- 15 użytkowników
- Możliwość sterowania systemem za pomocą pilotów Satel 433MHz (wymaga zakupu i podłączenia ekspandera INT-RX-S)

Przeznaczenie

Centrale alarmowe z serii PERFECTA przeznaczone są do zabezpieczania małych i średnich obiektów, jak mieszkania, domy jednorodzinne, segmenty w szeregowcach, biura, małe firmy itp. Zapewniają ochronę zgodną z wymaganiami Grade 2 EN 50131.

Konstrukcja centrali PERFECTA umożliwia budowę tradycyjnego przewodowego systemu, posiadającego całą funkcjonalność potrzebną w małych i średnich obiektach. Do centrali można też podłączyć ekspandery zarówno wejść, jak i wyjść, zwiększając tym samym liczbę obsługiwanych urządzeń. To prosty i niezawodny sposób na szybką rozbudowę systemu.

Specyfikacja

- **Komunikaty głosowe:** 16
- **Obciążalność wyjść programowalnych niskoprądowych:** 25 / 12 V DC mA
- **Pamięć zdarzeń:** 3584
- **Strefy:** 2
- **Timery:** 8
- **Wymiary płytki elektroniki:** 160 x 68 mm
- **Zakres temperatur pracy:** -10...+55 °C
- **Napięcie zasilania (±15%):** 18 V AC, 50-60 Hz
- **Pobór prądu w stanie gotowości:** 150 mA
- **Maksymalny pobór prądu:** 180 mA
- **Masa:** 105 g
- **Maksymalna wilgotność:** 93±3%
- **Pobór prądu z akumulatora - w stanie gotowości:** 100 mA
- **Napięcie zgłoszenia awarii akumulatora (±10%):** 11,5 V
- **Napięcie odcięcia akumulatora (±10%):** 10,5 V
- **Klasa środowiskowa wg EN50130-5:** II
- **Maksymalny pobór prądu z akumulatora:** 160 mA
- **Wejścia przewodowe programowalne:** 8
- **Maksymalna liczba wejść programowalnych:** 32
- **Wyjścia przewodowe programowalne:** 4
- **Maksymalna liczba wyjść programowalnych:** 12
- **Wyjścia zasilające:** 2

-
- **Magistrale komunikacyjne:** 1
 - **Manipulatory:** do 4
 - **Stopień zabezpieczenia wg EN 50131:** Grade 2
 - **Obciążalność wyjścia AUX:** 500 mA / 12 V DC
 - **Zalecany transformator:** 40 VA
 - **Użytkownicy:** 15
 - **Obciążalność wyjścia KPD:** 500 mA / 12 V DC
 - **Obciążalność wyjść programowalnych wysokoprądowych:** 1000 / 12 V DC mA
 - **Zakres napięć wyjściowych:** 10,5 V...14 V DC
 - **Prąd ładowania akumulatora:** 500 mA
 - **Napięcie wyjściowe zasilacza:** 12 V DC $\pm 15\%$
 - **Numery telefonów do powiadamiania:** 8
 - **Prąd wyjściowy zasilacza:** 2 A