

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/shelly-2l-gen3-p-136851.html>

Shelly 2L Gen3

Cena	167,27 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	65808
Kod producenta	2L Gen3
Kod EAN	3800235261644

Opis produktu

Shelly 2L Gen3

Model: 2L Gen3

Najważniejsze cechy produktu:

- Brak wymogu przewodu neutralnego (wymagany Bypass Shelly 1L/2L Gen3 na kanał 1 dla LED)
- Sterowanie 2 obwodami (oddzielnie): światło, wentylator, żarówka, świetlówka
- Zdalna obsługa przez Wi-Fi (lokalnie i przez internet) oraz Bluetooth 4.2
- Kompaktowy montaż w puszcze podtynkowej, obsługa dwóch wejść sterujących (S1, S2)
- Wsparcie dla platform: Amazon Alexa, Google Assistant, SmartThings, MQTT, Home Assistant, Matter-ready (po aktualizacji firmware)
- Programowanie automatyki, scen, timerów oraz harmonogramów (do 20 harmonogramów)
- Bezpieczna praca - czujnik temperatury, zabezpieczenie termiczne, aktualizacje OTA
- Prosta obsługa i reset urządzenia przyciskiem, sygnalizacja LED

Specyfikacja techniczna Shelly 2L Gen3:

- Wymiary: 37 × 42 × 16 mm
- Waga: 28 g
- Montaż: w puszcze podtynkowej
- Kolor: błękitny, plastik
- Zasilanie: 220-240 V~, 50 Hz (konieczność użycia Shelly Bypass dla obciążenia LED na O1)
- Przełącznik: 2 wyjścia O1 (max. 200 W), O2 (max. 700 W)
- Maks. napięcie przełączania: 240 V~
- Maks. moment dokręcania zacisków: 0,4 Nm
- Przekrój przewodu: 0,2-2,5 mm²
- Długość odizolowania: 6-7 mm
- Temperatura pracy: -20°C do +40°C
- Wilgotność: 30% - 70% RH
- Maksymalna wysokość montażu: 2000 m n.p.m.
- Zużycie energii: < 1,2 W
- Komunikacja: Wi-Fi 802.11 b/g/n (zasięg do 30 m wewnątrz/50 m na zewnątrz), Bluetooth 4.2 (do 10 m/30 m)
- Mikroprocesor: ESP-Shelly-C38F, 512 KB RAM, 8 MB flash
- Funkcje: harmonogramy, automatyzacje, webhooks, scripting, MQTT
- Czujnik temperatury wewnętrznej
- Ochrona: bezpiecznik 10A (char. B/C, 6 kA)

