

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/shelly-shutter-p-136848.html>



Shelly Shutter

Cena	124,95 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	65804
Kod producenta	Shutter
Kod EAN	3800238071745

Opis produktu

Shelly Shutter

Model: Shutter

Najważniejsze cechy produktu:

- Inteligentne sterowanie roletami, żaluzjami, markizami oraz zasłonami z funkcją pomiaru zużycia energii
- Kompaktowa obudowa, idealna do montażu w puszcze podtynkowej, ukryta za przełącznikiem lub gniazdem
- Sterowanie lokalnie przez Wi-Fi lub Bluetooth, pełna integracja z aplikacjami, harmonogramami oraz platformami smart home: Amazon Alexa, Google Home, Samsung SmartThings, KNX, MQTT, WebHooks
- Most Wi-Fi dla urządzeń Shelly BLU – funkcja bramki do urządzeń Bluetooth
- Funkcja Wi-Fi range extender dla IoT – poszerzenie zasięgu Wi-Fi np. dla czujników
- Szeroka możliwość tworzenia automatyzacji i harmonogramów pracy rolet
- Bezpieczne działanie – ochrona przed przegrzaniem, przeciążeniem, przepięciem i wykrywanie przeszkód

Specyfikacja techniczna Shelly Shutter:

- Wymiary: 37 × 42 × 16 mm
- Waga: 30 g
- Montaż: puszka podtynkowa (ścienna)
- Materiał i kolor obudowy: czarny plastik
- Temperatura pracy: od -20°C do +40°C
- Wilgotność pracy: 30% – 70% RH
- Przeznaczenie: montaż do 2000 m n.p.m.
- Zasilanie: 110-240V AC, 50/60 Hz
- Maksymalny pobór energii: <1,4 W
- Moc przełączana: do 4 A (silniki jednofazowe AC z krańcówkami)
- Wyjścia przekaźnikowe: 2 kanały z pomiarem energii
- Wejścia sterujące: 2 wejścia przyciskowe (S1, S2), wejścia zasilania (N, L)
- Możliwość pomiaru napięcia i prądu, czujnik temperatury wewnętrznej
- Wi-Fi: 802.11 b/g/n (2,4 GHz), zasięg do 30 m wewnątrz i 50 m na zewnątrz (warunkowo)
- Bluetooth: 4.2, zasięg do 10 m wewnątrz, 30 m na zewnątrz
- Procesor: ESP-Shelly-C38F, pamięć flash 8MB
- Oprogramowanie: wsparcie dla automatyki, scripting, 20 harmonogramów, webhooks
- Bezpieczniki: zabezpieczenie zewnętrzne min. B lub C, 16A do 6kA
- Wspierane systemy: rolety, żaluzje, markizy o silnikach jednofazowych AC (wymagane krańcówki)

