

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/stacja-multiswitchowa-emp-centauri-he1752a-b1-p-20148.html>



Stacja multiswitchowa EMP-centauri HE17/52A-B1

Cena	14 999,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	STMULTIHE1752A-B1

Opis produktu

Kompletna kompaktowa stacja multiswitchowa zabudowana w szafie RACK EMP-centauri HE17/52A-B1 dla czterech pozycji satelitarnych z modulatorami i sumatorem UHF dla 8 odbiorników , posiadająca 52-wyjścia na gniazda abonenckie. Stacja dystrybuje nie tylko dużą liczbę standardowych kanałów TV / SAT, ale również pozwala rozbudować zestaw o dodatkowych osiem odbiorników satelitarnych dzięki zainstalowanym modulatorom UHF. Wybrane programy satelitarne są dostępne dla wszystkich odbiorców.

- Zalety produktu:**
- stacja jest kompatybilna z każdym sygnałem satelitarnym na całym świecie
 - większa liczba kanałów w porównaniu z stacjami IPTV / CATV
 - dostęp do sygnałów satelitarnych, naziemnych, CATV, stacji radiowych
 - działa z wszystkimi odbiornikami satelitarnymi
 - brak opóźnień w otrzymywaniu obrazu
 - wbudowany modulator UHF na 8-urządzeń
 - całość zabudowana w szafie RACK

Parametry		wartość
Zakres częstotliwości	wejścia LNB	950-2150 MHz
	wejście Terr	od 40 do 840 MHz
	wyjścia	40-2150 MHz
Zarządzanie kanały RF		13/18 + 0/22 kHz
		1) C22 - 482 MHz
		2) C26 - 514 MHz
		3) C32 - 562 MHz
		4) C39 - 618 MHz
		5) C46 - 674 MHz
		6) C54 - 738 MHz
		7) C60 - 786 MHz
		8) C66 - 834 MHz
Tłumienność	Sat	10 dB (950 MHz) - 0 dB (2150 MHz)
	zysk Terr	5 ± 4 dB
Poziom wyjściowy	modulowane kanały	75 ± 4 dBuV
Izolacja wejścia	polaryzacja V / H	20 dB min
		20 dB min
Maksymalny poziom wejściowy	Sat	90 dB
	Terr	80 dB avg
Maksymalny poziom wyjściowy	Sat	85 dB avg
	Terr	85 dB avg
Pobór mocy	z każdego odbiornika	100 mA (18 V)
	z zasilacza	25 W + podłączone przetwornice
Wymiary		57 x 60 x 64 cm
Zakres temperatur		-25 ~ +50 ° C

