

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/switch-dahua-lr2110-8et-120-v2-p-130830.html>



SWITCH DAHUA LR2110-8ET-120-V2

Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	42051
Kod producenta	LR2110-8ET-120-V2
Kod EAN	6923172594099
Port konsoli	Nie

Opis produktu

SWITCH DAHUA LR2110-8ET-120-V2

Odkryj niezawodność i wydajność, które oferuje SWITCH DAHUA LR2110-8ET-120-V2. To przemysłowy przełącznik PoE, stworzony z myślą o wymagających warunkach. Dzięki zaawansowanej technologii ePoE, zapewnia stabilne połączenia na dużych odległościach, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla obiektów przemysłowych.

Korzyści z używania SWITCH DAHUA LR2110-8ET-120-V2:

- Obsługuje transmisję PoE na odległość do 800m, co zwiększa elastyczność instalacji.
- Przemysłowa konstrukcja zapewnia niezawodność w trudnych warunkach temperaturowych.
- Łatwa instalacja dzięki możliwości montażu na szynie DIN.
- Automatyczne badanie i aktualizacja adresów MAC, co zwiększa efektywność sieci.

Specyfikacja techniczna:

- **Model:** LR2110-8ET-120-V2
- **Waga:** 1.9 kg
- **Wymiary:** 150 x 100 x 42 mm
- **Standardy:** IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, Hi-PoE
- **Porty LAN:** 1 x port SFP 1000 Base-X - Uplink, 1 x RJ45 10/100/1000 Base-T - Uplink, 6 x RJ45 10/100 Base-T + ePoE/PoE (802.3af/at), 2 x RJ45 10/100 Base-T + Hi-PoE/ePoE/PoE (802.3af/at)
- **Szybkość transmisji:** 10/100 Mb/s dla 6 portów LAN & PoE, 10/100/1000 Mb/s dla 1 portu LAN - Uplink, 1000 Mb/s dla 1 portu SFP - Uplink
- **Maksymalna moc wyjściowa:** 30 W/port PoE, 60 W @ High PoE
- **Maksymalna sumaryczna moc:** 120 W
- **Tablica adresów MAC:** 8k - Automatyczna aktualizacja
- **Metoda transmisji:** Zachowaj i prześlij
- **Temperatura pracy:** -30 °C ... 65 °C
- **Zasilanie:** 48 V DC ... 57 V DC (zasilacz w komplecie)
- **Diody LED:** Power, Link/Act

SWITCH DAHUA LR2110-8ET-120-V2 to idealny wybór dla profesjonalistów, którzy potrzebują niezawodnego i wydajnego rozwiązania dla swojej sieci. Sprawdzony w trudnych warunkach, ten przełącznik zapewni Ci stabilne połączenia przez długi czas.