

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/teltonika-zasilacz-awarujmy-bat120-22w-p-136339.html>



Teltonika zasilacz awarujmy BAT120 22W

Cena	502,89 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	62194
Kod producenta	BAT120
Kod EAN	4779027312910

Opis produktu

Teltonika zasilacz awarujmy BAT120 22W

Model: BAT120

Najważniejsze cechy - Teltonika BAT120 22W

- **Niezawodność:** Zasilacz awaryjny Teltonika BAT120 zapewnia stabilne działanie w każdej sytuacji.
- **Moc 22W:** Idealny do zasilania różnorodnych urządzeń elektronicznych.
- **Prostota użytkowania:** Intuicyjny interfejs ułatwia obsługę.
- **Kompaktowy rozmiar:** Zmieści się w każdej przestrzeni.
- **Długi czas pracy:** Zwiększona żywotność baterii zapewnia długotrwałe zasilanie.
- **Szybkie ładowanie:** Wbudowana funkcja szybkiego ładowania skraca czas potrzebny na pełne naładowanie akumulatora.
- **Zabezpieczenia:** Wbudowane zabezpieczenia chronią Twoje urządzenia przed przepięciami i przeciążeniami.
- **Uniwersalność:** Kompatybilny z wieloma urządzeniami sieciowymi.
- **LED Indicators:** Diody LED informują o statusie urządzenia i poziomie naładowania baterii.
- **Efektywność energetyczna:** Zmniejsza koszty związane z konsumpcją energii.

Specyfikacja techniczna - Teltonika BAT120 22W

Kategoria	Specyfikacja
Zasilanie	
Złącze zasilania	4-pinowe przemysłowe gniazdo DC
Wejściowa moc/maksymalny prąd ładowania	Batch 26+: max 9,5 W / 800 mABatch 1-25: max 4 W / 300 mA
Zakres napięcia wejściowego	9 – 30 V DC
Ochrona wejścia	Ochrona przed odwrotną polaryzacją, ochrona przed przepięciem
Napięcie wyjściowe w trybie przepustowym	9 – 30 V DC
Napięcie wyjściowe w trybie baterii	12 V DC
Ochrona wyjścia	3 A ochrona przeciwzwarceniowa
Maksymalna moc/prąd wyjściowy w trybie baterii	22 W / 1,8 A
Pojemność baterii	2600 mAh, 17 Wh
Złącza zasilania	1x 4-pinowe gniazdo DC (wejście), 1x 4-pinowe gniazdo DC (wyjście)
Diody sygnalizacyjne	1x IN PWR LED, 1x OUT PWR LED, 4x diody statusu zasilania
Przełącznik	Suwak włącz/wyłącz

Wyjście alarmowe	1x aktywny stan wysoki, max 12 V, 2,5 mA
Typ wyjścia alarmowego	
Charakterystyka ogólna	
Ogniwa litowe	2x 18650 Li-Ion
Kompatybilne modele	RUT2xx, RUT95x, RUT3xx, RUTXxx, TRB14x, TRB2xx, TSW110, TCR100
Materiał obudowy	Aluminiowa obudowa
Wymiary	100 × 30 × 85 mm
Waga	315 g
Opcje montażu	Szyna DIN, montaż ścienny, montaż na płaskiej powierzchni (wymaga zestawu dodatkowego)
Środowiskowe	
Temperatura pracy	0 °C do 45 °C
Zatwierdzenia i certyfikaty	CE/RED, UKCA, EAC