

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/tester-okablowania-poe-szukacz-par-noyafa-nf-8209s-p-116942.html>



Tester Okablowania POE Szukacz Par Noyafa NF-8209S

Cena	332,29 zł
Numer katalogowy	NF-8209S
Kod EAN	6973692190561

Opis produktu

Informacje podstawowe

Tester przewodów LAN Noyafa NF-8209S przeznaczony do diagnostyki kabli sieciowych. Wyposażony w wyświetlacz LCD 128x64, obsługuje trzy tryby śledzenia kabli: cyfrowy, analogowy i PoE. Umożliwia pomiar długości kabla, testowanie usterek, testowanie PoE, miganie portów, funkcję NCV oraz generowanie sygnału. Posiada regulowaną czułość, generator tonów i światło LED.

Zastosowanie

Przeznaczony do testowania i lokalizowania przewodów LAN w instalacjach sieciowych. Nadaje się do pracy z kablami Ethernet CAT5/CAT6 (STP i UTP), sieciami PoE oraz do identyfikacji portów w switchach i routerach. Zaprojektowany dla inżynierów okablowania i instalatorów sieci.

Specyfikacja

Specyfikacja

Parametry techniczne

- Model: NF-8209S
- Mapa połączeń: tak
- Zakres testowy: do 600 m (RJ45), do 400 m (RJ11)
- Długość pomiaru: 2,5-500 m
- Dokładność pomiaru długości: 1,6 m
- Typ testu: 8 rdzeni
- Lokalizacja uszkodzenia: tak
- Skanowanie: tak (cyfrowy/analogowy/PoE)
- Częstotliwość: 455 kHz
- Testowanie PoE: tak, DC 5-60 V, typ PSE: IEEE 802.3af/at, niestandardowy
- Rozpoznawanie duplexu: pełny/półduplex
- Typ przełącznika: 10M/100M/1000M
- Flashowanie portu/test łącza: tak
- Automatyczna negocjacja: tak
- NCV: AC 70-1000 V 50/60 Hz
- Regulowana czułość: tak
- Lampa: tak
- Wyświetlacz: LCD 128x64 z podświetleniem
- Zasilanie: akumulator litowy 3,7 V 1400 mAh, ładowanie DC 5V 1A (USB-C)
- Maksymalny prąd roboczy: <150 mA
- Automatyczne wyłączenie: 150 min / 30 min / 60 min / OFF
- Temperatura pracy: 0-50°C, wilgotność do 90% bez kondensacji
- Temperatura przechowywania: -10-50°C
- Wymiary: 125 × 70 × 32 mm

Zawartość opakowania

- Nadajnik 1x

-
- Odbiornik 1x
 - Kabel sieciowy RJ45 1x
 - Linia telefoniczna RJ11 1x
 - Zacisk krokodylkowy/RJ45 1x
 - Kabel ładowający USB-C 1x
 - Słuchawki 1x
 - Instrukcja obsługi 1x