

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vfi-3000-cg-pf1-p-125772.html>

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 3000 CG PF1

Numer katalogowy	14888
Kod producenta	VFI 3000 CG PF1
Kod EAN	4260074979947
Architektura UPS	On-Line
Zimny start	Tak
Typ baterii	12 V / 9 Ah
Postać fali	Sinus
Liczba faz na wejściu	1/1
Moc pozorna	3000
Moc rzeczywista	3000
Czas przełączania	0
Ilość baterii	6
Rodzaj obudowy	Tower

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VFI 3000 CG PF1

Model: VFI 3000 CG PF1

Przeznaczenie

UPS PowerWalker VFI 3000 CG PF1 został zaprojektowany w technologii on-line (prawdziwej podwójnej konwersji) z pełną ochroną przeciążeniową i przeciwzwrotną dla najbardziej wymagających aplikacji. Zasilacz awaryjny tej serii akceptuje bardzo szeroki zakres napięcia wejściowego (110VAC-300VAC), dzięki czemu może pracować w najcięższych warunkach. Najważniejszą cechą wyróżniającą model VFI 3000 CG PF1 jest wysoki współczynnik Power Faktor na poziomie 1.0 (PF = 1.0), czyli wysoki stosunek mocy czynnej do mocy pozornej. Pozwala to na skuteczniejsze wykorzystanie zasilacza, gdyż są one zaprojektowane dla wymagających użytkowników, do pracy z profesjonalnymi urządzeniami. UPS oferuje pełną ochronę podłączonych urządzeń dlatego nadaje się do aplikacji tj.: krytyczne serwery; urządzenia medyczne, sieciowe/telefoniczne systemy informatyczne, urządzenia przemysłowe itp.

Specyfikacja techniczna

- **Wysokość:** 318 mm
- **Czas transferu:** 0 - 0 ms
- **Długość:** 421 mm
- **Zakres napięcia wejściowego:** 110 - 300 V

-
- **Zakres częstotliwości wejściowej:** 40 - 70 Hz
 - **Napięcie wejściowe:** 230 V
 - **Moc pozorna:** 3000 VA
 - **Moc:** 3000 W
 - **Napięcie wyjściowe:** 230 V
 - **Liczba baterii:** 6
 - **Pojemność baterii:** 9 Ah
 - **Napięcie baterii:** 72 V
 - **Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu:** 12.8 min
 - **Waga baterii:** 15 kg
 - **Zalecana temperatura otoczenia:** 0 - 40 °C
 - **Częstotliwość wyjściowa:** 50 Hz
 - **Czas ładowania baterii:** 3 H
 - **Szerokość:** 190 mm
 - **Liczba gniazd rozszerzeń:** 1
 - **Zalecana wilgotność otoczenia:** 0 - 95 %
 - **Maksymalny czas przełączania:** 0 ms
 - **Poziom hałasu:** 50 dB
 - **Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu:** 4.37 min
 - **Regulacja napięcia wyjściowego:** +/- 1 %
 - **Regulacja częstotliwości wejściowej:** +/- 0,05 Hz
 - **Gniazda wyjściowe:** IEC C19 (16A)x1, IEC C13 (10A)x8
 - **Postać fali:** Sinusoida
 - **Gniazdo rozszerzeń:** Tak
 - **Awaryjne wyłączenie (EPO):** Tak
 - **Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe:** Tak
 - **Kontrola wentylacji:** Nie
 - **Złącza:** USB 2.0, RS-232
 - **Oprogramowanie:** ViewPower
 - **Kolor:** Czarny
 - **Obsługiwane systemy operacyjne:** Win. 98, Win. 2000, Win. XP, Win. Vista, Win. 7, Linux, MAC, Win. 95, Win. 98 SE, FreeBSD, Solaris, DOS, Win. Millenium, Win. 8, Win. Vista 64bit, Win. 7 64bit, Win. 8 64bit