

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-3000-scl-fr-p-127300.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 SCL FR

Numer katalogowy	26361
Kod producenta	VI 3000 SCL FR
Kod EAN	4260074982237
Architektura UPS	Line-Interactiv
Zimny start	Tak
Typ baterii	12V/9Ah
Postać fali	Sinus modyfikowany
Liczba faz na wejściu	1/1
Moc pozorna	3000
Moc rzeczywista	1800
Czas przełączania	2-6ms
Ilość baterii	2
Rodzaj obudowy	Tower

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 3000 SCL FR

Model: VI 3000 SCL FR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- UPS pracujący w trybie **Line-Interactive**
- Moc pozorna 3000VA
- Moc czynna 1800W
- Bateria 2x 9Ah/12V
- Funkcja zimny start
- Modyfikowana fala sinusoidalna
- 4 gniazda typu E
- Ochrona linii Ethernet
- Współpraca z USB HID
- Czytelny wyświetlacz LCD

PRZEZNACZENIE

Seria UPS-ów VI SCL powstała z myślą o użytkownikach szukających rozwiązania wysokiej jakości w możliwie jak najniższej cenie.

Z uwagi na **kompaktowe wymiary**, doskonale sprawdzi się w przestrzeni domowej oraz małym biurze.

VI 3000 SCL FR zapewnia relatywnie **długi czas podtrzymania** podłączonych doń urządzeń, co w przypadku braku dostaw energii elektrycznej daje cenne minuty na zapisanie postępów naszej pracy.

Zaprojektowany został z myślą o wygodnej i intuicyjnej obsłudze, posiada wbudowany **wyświetlacz LCD**, dzięki któremu nawet niedoświadczony użytkownik z łatwością odczyta podstawowe dane diagnostyczne.

DANE TECHNICZNE:

Technologia wykonania	VI
Typ obudowy	Desktop
Moc pozorna	3000 VA
Moc	1800 W
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
PowerFactor	0.6
Liczba baterii	2
Pojemność baterii	9 Ah
Napięcie baterii	12V
Czas ładowania baterii	6 h
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	4 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	0.7 min
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Sinusoida
Czas transferu	2 - 6 ms
Maksymalny czas przełączania	6 ms
Liczba gniazd	4
Typ gniazda	Typ E
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	162 - 290 V
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Napięcie wyjściowe	230 V
Sygnalizacja pracy	LCD
Zakres napięcia wyjściowego	230 - 230 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Poziom hałasu	40 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	ViewPower
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10Windows 7Windows 8
Długość	397 mm
Szerokość	146 mm
Wysokość	205 mm
Waga	11.5 kg
Waga baterii	2.3 kg
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Złącza	RJ-11RJ-45RS-232USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Nie