

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-600-scl-fr-p-128849.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 600 SCL FR

Cena	291,79 zł
Numer katalogowy	33381
Kod producenta	VI 600 SCL FR
Kod EAN	4260074982183
Moc pozorna	600
Moc rzeczywista	360
Czas przełączania	2-6ms
Ilość baterii	1
Rodzaj obudowy	Desktop
Architektura UPS	Line-Interactiv
Zimny start	Tak
Typ baterii	wAh
Postać fali	Sinus modyfikowany
Liczba faz na wejściu	1/1

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 600 SCL FR

Model: VI 600 SCL FR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- UPS pracujący w trybie **Line-Interactive**
- Moc pozorna 600VA
- Moc czynna 360W
- Bateria 1x 7Ah/12V
- Funkcja zimny start
- Modyfikowana fala sinusoidalna
- 2 gniazda typu E
- Ochrona linii Ethernet
- Współpraca z USB HID
- Czytelny wyświetlacz LCD

PRZEZNACZENIE

Seria UPS-ów VI SCL powstała z myślą o użytkownikach szukających rozwiązania wysokiej jakości w możliwie jak najniższej

cenie.

Z uwagi na **kompaktowe wymiary**, doskonale sprawdzi się w przestrzeni domowej oraz małym biurze.

VI 600 SCL FR zapewnia relatywnie **długi czas podtrzymania** podłączonych doń urządzeń, co w przypadku braku dostaw energii elektrycznej daje cenne minuty na zapisanie postępów naszej pracy.

Zaprojektowany został z myślą o wygodnej i intuicyjnej obsłudze, posiada wbudowany **wyświetlacz LCD**, dzięki któremu nawet niedoświadczony użytkownik z łatwością odczyta podstawowe dane diagnostyczne.

DANE TECHNICZNE:

Technologia wykonania	VI
Moc	360 W
Moc pozorna	600 VA
PowerFactor	0.6
Sprawność urządzenia	96.6 %
Typ obudowy	Desktop
Liczba gniazd	2
Typ gniazda	Typ E
Liczba baterii	1
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Złącza	RJ-11RJ-45USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Nie
Pojemność baterii	7 Ah
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	6 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	0.1 min
Czas ładowania baterii	4 h
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	162 - 290 V
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/- 1 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	230 - 230 V
Częstotliwość wyjściowa	6 Hz
Napięcie baterii	12V
Napięcie szeregu baterii	12V
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Modyfikowana sinusoida
Maksymalny czas przełączania	6 ms
Czas transferu	2 - 6 ms
Sygnalizacja pracy	LCD
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Poziom hałasu	40 dB
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	ViewPower
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 10Windows 7Windows 8
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Długość	300 mm
Szerokość	101 mm
Wysokość	142 mm
Waga	5 kg
Waga baterii	2.06 kg