

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ups-zasilacz-awaryjny-powerwalker-vi-850-shl-fr-p-126030.html>



UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 850 SHL FR

Numer katalogowy	16760
Kod producenta	VI 850 SHL FR
Kod EAN	4260074976526
Moc pozorna	850
Moc rzeczywista	480
Czas przełączania	2-6ms
Ilość baterii	1
Rodzaj obudowy	Tower
Architektura UPS	Line-Interactiv
Zimny start	Tak
Typ baterii	12V/9Ah
Postać fali	Sinus modyfikowany
Liczba faz na wejściu	1/1

Opis produktu

UPS ZASILACZ AWARYJNY PowerWalker VI 850 SHL FR

Model: VI 850 SHL FR

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- 850VA Line-Interactive UPS
- 2x gniazdo 230V, 2x RJ-11 (in / out)
- Wyświetlacz LCD
- Skrócony czas ładowania
- Zabezpieczenie przed przeładowaniem, rozładowaniem, zwarcie i przegrzaniem.
- Doskonałe mikroprocesorowe sterowanie gwarantujące wysoką niezawodność
- Wbudowany układ stabilizacji napięcia AVR
- Symulowana sinusoida
- Automatyczny restart po przywróceniu zasilania sieciowego
- Ładowanie w trybie wyłączonym
- Funkcja "zimnego startu"
- Port komunikacyjny USB
- Oprogramowanie do monitorowania pracy UPS - WinPower - w języku polskim
- Ochrona przeciwprzepięciowa RJ-11
- Funkcja oszczędzania energii
- W zestawie z kablem USB

PRZEZNACZENIE:

Power Walker VI 850 SHL to UPS Line-Interactive zapewniający kompleksową ochronę i wysoką wydajność, przy zachowaniu małych rozmiarów i korzystnej ceny.

UPS może być automatycznie uruchamiany bez zasilania sieciowego, dzięki funkcji "Zimny Start". Dodatkowo, UPS wyposażono w 2 porty RJ-11 stanowiące zabezpieczenie przeciwprzepięciowe dla linii telefonicznej oraz stabilizator napięcia AVR.

DANE TECHNICZNE:

Technologia wykonania	VI
Moc	480 W
Moc pozorna	850 VA
PowerFactor	0.56
Sprawność urządzenia	0.95
Typ obudowy	Desktop
Liczba gniazd	2
Typ gniazda	Typ E
Liczba baterii	1
Gniazdo rozszerzeń	Nie
Złącza	RJ-11RJ-45USB Typ-B
Złącze modułu bateryjnego	Nie
Pojemność baterii	9 Ah
Czas podtrzymania przy 50% obciążeniu	6 min
Czas podtrzymania przy 100% obciążeniu	0.1 min
Czas ładowania baterii	4 h
Napięcie wejściowe	230 V
Zakres napięcia wejściowego	170 - 280 V
Zakres częstotliwości wejściowej	50 - 60 Hz
Funkcje	Automatyczna regulacja napięcia (AVR)
Regulacja częstotliwości wejściowej	+/-1 Hz
Napięcie wyjściowe	230 V
Zakres napięcia wyjściowego	230 - 230 V
Częstotliwość wyjściowa	50 Hz
Napięcie baterii	12V
Napięcie szeregu baterii	12V
Regulacja napięcia wyjściowego	+/- 10 %
Postać fali (podczas pracy na baterii)	Modyfikowana sinusoida
Maksymalny czas przełączania	8 ms
Czas transferu	4 - 8 ms
Sygnalizacja pracy	LCD
Zabezpieczenia	Przeciwprzepięciowe
Kolor	Czarny
Oprogramowanie	WinPower
Obsługiwane systemy operacyjne	Windows 98Windows 2000Windows XPWindows VistaWindows 7LinuxMACFreeBSDSolarisWindows 8
Zalecana temperatura otoczenia	0 - 40 °C
Zalecana wilgotność otoczenia	0 - 90 %
Długość	290 mm
Szerokość	100 mm
Wysokość	143 mm
Waga	5.2 kg
Waga baterii	2.3 kg