

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/wzmacniacz-dom-alcad-ai-100-vhf-uhf-24-11db-p-20877.html>

wzmacniacz dom ALCAD AI-100 VHF-UHF 24-11dB

Cena	62,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	WZMSZAI100
Kod EAN	8425988904539

Opis produktu

Alcad Wzmacniacz szerokopasmowy AI-100 1we/2wy

Wzmacniacz AI-100 stosowany jest jako wzmacniacz abonencki w celu rozprowadzenia sygnału do kilku odbiorników. Podstawową cechą wzmacniacza jest praca w zakresie 40 - 318 MHz oraz 470 - 862 MHz. Dzięki niezależnej regulacji wzmocnienia w zakresie VHF i UHF możliwe jest dopasowanie wzmocnienia do poziomu sygnału w danym paśmie. Ułatwia to budowę instalacji antenowych wykorzystujących jeden kabel do sprowadzenia sygnałów z wszystkich anten (po zsumowaniu za pomocą zwrotnicy). Wzmacniacz może być wykorzystywany w niektórych sieciach kablowych lub instalacjach zbiorczych. Ze względu na istnienie luki w paśmie pracy, są to sieci nie wykorzystujące kanałów S20 - S38. Wzmacniacz jest zalecany do stosowania w sytuacjach kiedy (bez wzmacniacza poziom sygnału) jest wystarczający do zasilenia jednego odbiornika, natomiast niewystarczający dla kilku odbiorników. W przypadku kiedy poziom sygnału jest niski, zalecane są inne wzmacniacze firmy Alcad, np. CA-210 z możliwością zasilania przedwzmacniaczy.

Bezpieczeństwo podczas użytkowania wzmacniacza

Wzmacniacz AI-100 jest zasilany z wbudowanego zasilacza stabilizowanego. Nie jest przeznaczony do pracy w otwartej przestrzeni. Nie może być montowany w warunkach dużej wilgotności oraz w pobliżu grzejników i innych źródeł ciepła. Wymagane jest zapewnienie wentylacji. Ze względu na możliwość uszkodzenia, nie należy podłączać zasilania dopóki wszystkie połączenia nie są wykonane poprawnie.

Specyfikacja