

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/gira-aktor-przekaznikowyzaluzjowy-16x8x-16-a-standard-knx-one-502800-p-129715.html>



GIRA aktor przekąźnikowy/żaluzjowy 16x/8x 16 A standard KNX ONE 502800

Cena	3 004,19 zł
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	36674
Kod producenta	502800
Kod EAN	4010337061076

Opis produktu

GIRA aktor przekąźnikowy/żaluzjowy 16x/8x 16 A standard KNX ONE 502800

Odkryj nową jakość zarządzania energią w Twoim domu z GIRA aktorem przekąźnikowym/żaluzjowym. Ten innowacyjny produkt łączy w sobie nowoczesną technologię z intuicyjnym użytkowaniem. Dzięki niemu, sterowanie żaluzjami i urządzeniami elektrycznymi staje się jeszcze prostsze i bardziej efektywne.

Korzyści:

- Łatwe sterowanie żaluzjami i urządzeniami elektrycznymi.
- Wysoka zdolność łączenia do 16 A, co zapewnia stabilność działania.
- Możliwość podłączenia wielu urządzeń dzięki różnorodnym opcjom obciążeniowym.
- Intuicyjna obsługa w standardzie KNX, co ułatwia integrację z innymi systemami.

Dane techniczne:

- **Model:** 502800
- **Waga:** 1.0000 kg
- **Napięcie znamionowe:** DC 21 do 32 V SELV
- **Zdolność łączenia:** AC 250 V, 16 A / AC1
- **Maksymalny prąd załączania:** 800 A (200 µs), 165 A (20 ms)
- **Obciążalność prądowa sąsiednich wyjść:** Razem 20 A
- **Moc przyłączeniowa:**
 - Omowe obciążenie: 3000 W
 - Obciążenie pojemnościowe: 16 A, maks. 140 µF
 - Silniki (żaluzja lub wentylator): 1380 W
 - Żarówki: 2300 W
 - Żarówki halogenowe 230 V: 2500 W
 - Wysokonapięciowa żarówka LED: typ. 400 W
 - Transformator uzwojony: 1200 VA
 - Trafo Tronic: 1500 W
 - Świetlówki, nieskompensowane: 1000 VA
 - Świetlówki, układ połączeń Duo: 2300 VA
 - Świetlówki, skompensowane równolegle: 1160 VA
 - Lampy rtęciowe, nieskompensowane: 1000 W
 - Lampy rtęciowe, skompensowane równolegle: 1160 W
- **Złącza:** Złączka przyłączeniowo-rozgałęźna KNX
- **Pobór prądu:** 4 do 18 mA

Wybierz GIRA aktor przekąźnikowy/żaluzjowy i ciesz się nowoczesnym podejściem do zarządzania energią w swoim domu. To rozwiązanie, które łączy funkcjonalność z niezawodnością.