

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/zasilacz-buforowy-smmps-24v-3a-72w-atte-aups-70-240-of-p-126566.html>

Zasilacz buforowy SMPS 24V 3A 72W ATTE AUPS-70-240-OF

Numer katalogowy	21365
Kod producenta	AUPS-70-240-OF
Kod EAN	5902143691020
Funkcja prostownika	Nie
Gniazdo USB	Nie
Funkcja UPS	Nie

Opis produktu

Zasilacz buforowy SMPS 24V 3A 72W ATTE AUPS-70-240-OF

Model: AUPS-70-240-OF

Przeznaczenie

Urządzenie jest zasilaczem buforowym przeznaczonym do zasilania urządzeń systemów telewizji przemysłowej CCTV lub systemów kontroli dostępu. Urządzenie jest wygodnym rozwiązaniem problemu buforowego zasilania kamer i innych urządzeń monitoringu wymagających bezprzerwowego zasilania. Zasilacz pozwala na tworzenie rozproszonych systemów monitoringu z centralnym buforowanym zasilaniem. Układy są przystosowane do pracy z akumulatorami kwasowo-ołowiowymi lub suchymi typu SLA.

Konstrukcja OF (Open Frame) umożliwia zabudowę urządzenia w dowolnej obudowie, jednak najwygodniejszym sposobem montażu, są dedykowane obudowy serii ABOX, oraz blachy montażowe, wyposażone w otworowanie systemowe w rastrze 10,8mm. Jest ono kompatybilne z rozstawem otworów montażowych modułów do zabudowy. Systemowe rozwiązanie pozwala na pionowy lub poziomy montaż wybranych urządzeń w dowolnej, tworzonej części obudowy lub blachy montażowej.

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

- kompletne rozwiązanie zasilania urządzeń CCTV w małogabarytowej obudowie
- centralne buforowanie zasilania
- długi czas podtrzymania zasilania w porównaniu z klasycznymi systemami wykorzystującymi zasilacze UPS
- niskie nagrzewanie wnętrza obudowy dzięki wysokiej sprawności zasilacza
- łatwy montaż w obudowach posiadających otworowanie systemowe w rastrze 10,8 mm

Specyfikacja techniczna

Akumulator	2 x akumulator żelowy lub AGM 12V / 7...18Ah (jednakowe akumulatory połączone szeregowo)
Napięcie wyjściowe	24 VDC +/-15%
Prąd wyjściowy	3A
Moc zasilacza	72 W

Sprawność	90% @70 W
Napięcie wejściowe	190 ... 260 VAC, 50Hz
Prąd ładowania akumulatora	1 A lub 2 A (wybierane zworą JP1)
Zabezpieczenie wejścia zasilacza	Bezpiecznik topikowy zwłoczny 3,15A
Zabezpieczenie wyjścia zasilacza	Zasilanie sieciowe: Elektroniczne zabezpieczenie przeciążeniowe na poziomie 5A (wymagany restart zasilacza)Praca z akumulatora:Bezpiecznik topikowy 3,15A
Zabezpieczenie obwodu akumulatora	Przed odwrotnym podłączeniem oraz przeciążeniem:Bezpiecznik topikowy 3,15APrzed głębokim rozładowaniem:Odłączenie akumulatorów dla napięcia poniżej 20,4V z auto powrotem
Sygnalizacja	LED1 (żółta) - obecność napięcia sieciLED2 (zielona) - obecność napięcia wyjściowegoLED3 (czerwona) - ładowanie akumulatora
Wyjścia techniczne	OUF - brak napięcia +DC_OUTACF - brak napięcia ACWyjścia typu otwarty kolektor o maksymalnym obciążeniu 50mA (każde wyjście)
Uruchomienie przy braku zasilania AC	Samoczynne uruchomienie zasilacza po podłączeniu akumulatora
Konstrukcja obudowy	Brak - moduł do zabudowy
Montaż	Zatrzaskowe kołki dystansowe, otwory montażowe w rastrze 10,8 mm
Temperatura pracy	-10 ... +40°C
Wymiary	65 x 118 x 45 mm
Waga	0,14 kg