

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/aktywny-rozdzielacz-polytron-sat-fsa-16-a-p-117860.html>



Aktywny rozdzielacz POLYTRON SAT FSA 16 A

Cena	2 422,99 zł
Numer katalogowy	STKPOLYTRONSPMFSA16
Kod EAN	4250238510765

Opis produktu

Informacje podstawowe

Aktywny rozdzielacz SAT FSA 16 A. Przeznaczony do rozgałęziania sygnału L-Band/SAT. Posiada 1 wejście RF i 16 wyjść RF. Zakres częstotliwości 950-2150 MHz. Sygnał jest wzmacniany, nie występuje utrata sygnału. Montaż w szafie RACK 19".

Możliwość przełączania zasilania LNB. Blokada napięcia na wyjściu.

Zastosowanie

Urządzenie przeznaczone do dystrybucji sygnału satelitarnego w instalacjach zbiorczych, w środowiskach wymagających wielu wyjść, np. w budynkach wielorodzinnych, hotelach, biurach. Przystosowane do montażu w szafach RACK 19".

Specyfikacja

Parametry wejścia/wyjścia

- Zakres częstotliwości: 950-2150 MHz
- Wejście sygnału F-Typ: 1
- Wyjście sygnału F-Typ: 16
- Impedancja wejścia: 75 Ohm
- Poziom wejściowy (IMR 35dB): max. 90 dBμV
- Zysk: 0-2,5 dB
- Poziom wyjściowy: -25 ... -65 dBm
- Strata sygnału na wejściu: min. 11 dB
- Strata sygnału na wyjściu (wszystkie porty): min. 11 dB
- Blokada napięcia na wyjściu: Tak

Zasilanie i warunki pracy

- Napięcie LNB: 15 V (on/off)
- Prąd zasilania LNB: max. 250 mA
- Zasilanie: 85 V – 265 VAC
- Pobór energii: 4 W / 9 VA LNB
- Temperatura pracy: 0 °C – 50 °C

Wymiary i waga

- Szerokość: 19" (483 mm)
- Wysokość: 1 RU (44 mm)
- Głębokość: 240 mm
- Waga: ~3,1 kg