

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/antena-kierunkowa-televes-dat-boss-700-mix-t-force-ref-149422-k48-worek-p-129124.html>



Antena kierunkowa Televes DAT BOSS 700 MIX T-Force, ref. 149422 k.48 (worek)

Numer katalogowy	34178
Kod producenta	149422
Kod EAN	8424450014431
Zysk energetyczny	16
Maksymalna średnica masztu	50
Wzmocnienie	41

Opis produktu

Antena kierunkowa Televes DAT BOSS 700 MIX T-Force, ref. 149422 k.48 (worek)

Model: 149422

Przeznaczenie

Inteligentna antena z systemem BOSSTech do odbioru MIX UHF/BIII z optymalną separacją od pasma LTE do kanału 48 (694MHz). Konstrukcja anteny składa się z podstawy do UHF oraz trzech dodatkowych elementów (dipol i dwa reflektory), przeznaczonych do BIII, co pozwala na odbiór obu pasm.

Antena pakowana w folię.

Najważniejsze cechy

- Wysoki zakres dynamiczny: pozwala na odbiór sygnału w różnych sytuacjach krytycznych - przy bardzo dużej odległości od nadajnika po instalacji ze zbyt wysokim poziomem sygnału
- Większy zasięg DVB-T: do 27% większy zasięg w porównaniu z poprzednimi modelami
- Bardziej stabilny odbiór: odporna na różnego rodzaju wahania oraz zanikanie sygnału (fading)
- Optymalne C/N: dzięki współczynnikowi szumów, który wynosi tylko 1,2dB
- Bardzo wysoki zysk: technologia T-Force zapewnia wzrost do 13dB w UHF oraz BIII

Specyfikacja

- **Pasma pracy** MHz 174 - 230 (C.5 - C.12) /470 - 694 (C.21 - C.48)
- **Tryb pracy systemu BOSS** OFF(pasywny) ON (aktywny) OFF
- **Zysk** dBi 8,5- 36,5 maks.* / 16 -41 maks.*
- **Poziom wyjściowy** -- Auto* -- Auto*
- **Współczynnik szumu** dB -- 1,2 (typ) -- 1,2 (typ)
- **Poziom wykorzystania sygnału (zalecane)** dBμV >75 75 <75 **Napięcie zasilania** V 0 12-24/ 0 12-24
- **Pobór prądu** mA -- 40 maks. -- 40 maks.
- **Kąt promieniowania** ° 30

-
- **Obciążenie wiatrem** N 120 (@ 130 Km/h) 165 (@ 150 Km/h)