

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/ja-120pb-czujka-podwojna-pir-i-zbicia-szkla-p-12401.html>



JA-120PB Czujka podwójna, PIR i zbicia szkła

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	19421
Kod EAN	8594052539301

Opis produktu

JA-120PB Czujka podwójna, PIR i zbicia szkła

- Model: JA-120PB
- Napięcie zasilania urządzenia: 12 V
- Zalecane miejsce instalacji: wewnątrz
- Zasięg detekcji czujnika: 12 m
- Współczynnik ochrony obudowy: Brak danych
- Rodzaj detekcji: PIR
- Rodzaj pyroelementu: Brak danych
- Wykrywalna prędkość ruchu: -
- Pobór prądu w stanie gotowości: 5 mA
- Maksymalny pobór prądu: 10 mA
- Klasa środowiskowa wg EN50130-5: -
- Czas sygnalizacji alarmu: 5 sek.
- Zasięg czujnika: -
- Odporność na zwierzęta: Nie
- Cyfrowa kompensacja temperatury: Tak
- Funkcja antymaskingu: Nie
- Rodzaj optyki: Fresnel
- Dedykowany uchwyt: -
- Inne unikalne cechy: JA-120PB Czujnik podwójny - ruch i zbicia szkła szyby.
- Zalecana wysokość montażu: 2,5m