

Link do produktu: <https://sklepsatelitarny.pl/lnb-quad-econ-e-405-basic-01db-58-63-db-p-17997.html>



LNB Quad Econ E-405 Basic 0.1dB 58-63 dB

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	LNBQ-ECON-E405
Kod EAN	5998279028021

Opis produktu

Konwerter LNB Quad Econ Basic E-405 z poziomem szumów 0,1 dB o zysku 58-63 dB. Kompatybilny z Full HD, 4K i 3D.

Główne cechy:

- Wyjścia: 4
- Współczynnik szumów: 0.1dB
- Rozmiar zacisku: 40 mm
- Zakres częstotliwości wejściowej: 10,7 GHz - 11,7 GHz (niskie pasmo)
- Zakres częstotliwości wejściowej: 11,7 GHz - 12,7 GHz (High Band)
- Zakres częstotliwości wyjściowej: 950 MHz - 1950 MHz (niskie pasmo)
- Zakres częstotliwości wyjściowej: 1100 MHz - 2150 MHz (High Band)
- L.O. Częstotliwość: 9,75 GHz (niskie pasmo) / 10,6 GHz (wysokie pasmo)
- L.O. Częstotliwość Faza Szum: -60dBc / Hz przy 1KHz (Max) / -85dBc / Hz przy 10KHz (Max) / -100dBc przy 100KHz (Max)
- Zysk konwersji: 58-63 dB
- Napięcie przełączania polaryzacji: poziomo: 16-18V / pionowo: 12-14.5V
- Przełączanie wysokich pasm: 22 kHz +/- 4 kHz
- Izolacja portów: <= 16dB
- Pobór mocy: 150mA (Typ.)
- Typ złącza wyjściowego: 75Ohm - typ F (żeński)
- Zakres pracy temperatur: -40°C - + 65°C